

# 帕金斯柴油发电机组 进口发电机组品牌 珀金斯柴油发电机

产品名称	帕金斯柴油发电机组 进口发电机组品牌 珀金斯柴油发电机
公司名称	江苏罡杨发电设备有限公司
价格	56500.00/普通
规格参数	
公司地址	泰州姜堰市龙溪工业园区
联系电话	0523-88719576 18082335218

## 产品详情

帕金斯柴油发电机组规格参数 珀金斯柴油发电机组参数 机组型号：GY-40GF

稳态电压调整率（%）：±1 机组功率：40KW 电压波动率（%）：±0.5 柴油机功率：47KW

瞬态电压调整率（%）：20~-15 额定电流：72A 电压稳定时间（s）：1 电压：400V/230V

频率稳态调整率（%）：±1 频率：50HZ 频率波动率（%）：±0.5 转速：1500RPM

频率瞬态调整率（%）：10~-7 机组尺寸（mm）1700×750×1250 频率稳定时间（s）：3

机组重量（kg）690kg 额定功率因数：COS $\phi$ =0.8（滞后） 燃油消耗（g/kw.h）：213 润滑油容量（L）：11

珀金斯柴油机参数 品牌/产地：英国原装进口珀金斯 冷却方式：封闭式水循环冷却 型号：1103A-33TG1

供油方式：电喷 气缸数量及排列：3/L型 调速方式：机械调速 缸径行程：100×127mm

进气方式：涡轮增压 压缩比：16:1 启动方式：电启动 发电机参数 品牌/产地：南京斯丹福

输出因数：COS $\phi$ =0.8（滞后） 型号：SDF-40 接线方式：三相四线 Y型接法 额定功率：40KW

调节方式：AVR(自动电压调节器) 额定电压：400V/230V 输出频率：50HZ 发电机标准配置

发动机部分：柴油滤清器，空气滤清器，机油滤清器，自充电系统 发电机部分：空气开关，机组控制屏

水箱散热器 钢制底座 减震垫 附件部分：消声器，蓄电池，电池线，备件箱

技术文件：柴油机及发电机原厂技术文件，发电机组说明书等 选配（需另加费用）：自启动 ATS自动化

远程遥控 并网控制柜 移动电站 低噪音 防雨罩 邮箱或底座邮箱 保修期 柴油机按照柴油机厂家规定进行3

包，国内机组调试验收合格后一年或累计运行1000小时（全国联保）。出包后可以进行有偿技术及配件

支持。