

马达保护器KBT32

产品名称	马达保护器KBT32
公司名称	中山康宝特电力科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省中山市坦洲同胜工业区22号
联系电话	0760-86157332 18675619812

产品详情

2.2 保护功能

保护器通过整定可实现下列保护功能。其中电流、电压的整定值均采用输入马达保护器的实际值。

2.2.1、监测电动机停车/起动/运行状态逻辑 电动机额定参数整定:由电动机厂家提供以下参数：电动机额定电流 I_e ，电动机起动时间 t ，起动电流倍数 K 等、保护器监视电动机停车/起动/运行状态采用电流及时间判据。 当电动机电流小于 $0.06I_e$ 时，判为停车状态；

当监测电动机电流从小于 $0.06I_e$ （停车状态）开始上升到 $1.12I_e$ 后再上升时，判为起动状态； 电流从最大值下降到 $1.12I_e$ 以下后，判为电动机起动完成,此时电动机进入运行状态(大于 $0.06I_e$)或停车状态(小于 $0.06I_e$)； 当监测电动机电流从小于 $0.06I_e$ （停车状态）开始上，若电动机电流一直 $0.06I_e$ 到 $1.12I_e$ 之间，则经设定的电动机起动时间 t 之后强制判为运行状态；

外形尺寸：96mm × 96mm × 72mm 开孔尺寸：91mmX91mm

（主要提供OEM贴牌代加工服务）联系人：李小姐 手机码号：18675619812

销售部电话：0760—86157332 公司传真：0756—8691157

网址：<http://www.zskbt.com/ProductInfo.aspx?ID=53> 公司名称：中山康宝特电力科技有限公司

邮箱：zsjbtdl@126.com