

台式离子风机

产品名称	台式离子风机
公司名称	东莞市厚街景翔防静电设备厂
价格	180.00/台
规格参数	
公司地址	东莞市厚街镇新塘村工业园
联系电话	86-07690769-88918326 13650331837

产品详情

简单介绍

JX-001

台式离子风机，常放于工作台上用于消除产品上的静电，小巧、精致、方便移动，适用于小范围消除静电，台式离子风机可快速消除静电，离子平衡电压为 $0V \pm 10V$ ，可连续调节风速.设有离子针清洁器，离子发生指示灯，内置风扇和高压发生器。

主要用途

JX -001

台式离子风机主要用于消除静电 解决静电对电子产品的破坏，静电引起的吸尘问题，解决静电引起的产品粘合问题，静电排斥引起的小零件跳跃问题

等。JX-001

台式离子风机广泛用于电子行业、LED光电、半导体、小零件加工、医药制造、印刷、包装、塑胶喷涂、塑胶脱模，塑料薄膜的剪切，圆圈和覆膜等等，

技术参数

输入电压	110v/60Hz or 220v/50Hz
功率	< 12W
重量	3kg
外型尺寸	170mm(L) × 90mm(W) × 260mm(H)

气流面积	40cm × 60cm
操作温度	-10 ° C ~ 50 ° C
风量	45~110CFM
残余电压	± 10V (距风机前300MM处)
除静电时间	1.8S (距风机前300MM处)

工作原理

JX -001

台式离子风机内置的高压发生器将220V或110V输入电压升到5.6KV，然后通过高压电线连接到台式离子风机的离子针上，离子针周围产生强电场，通过尖端高压电晕放电把空气分子电离，于是产生大量的正负离子，然后通过里面安装的风扇把离子吹到带电物体的表面，当物体表面有正电荷时，负离子将其中和，反之，如果表面有负电荷，正离子将其中和，达到消除静电的目的，同时离子风还可将物体上由于静电吸附的灰尘吹走。

使用方法

根据JX -001台式离子风机的输入电压，将JX-001离子风机的插头插入220V或110V的插座上，插座要有安全接地。

顺时针旋转调速开关到指示灯亮即表示离子风机开机了，旋转调速开关，可调节风量的大小，将调速开关逆时针旋转，调到“关”的位置指示灯灭，表示离子风机关机。

台式离子风机开机后，对着需要除静电的地方吹，就可以消除静电了，台式离子风机距离除静电的地方保持在20CM-60CM左右比较好，使用台式离子风机进行电子装配时，离子气流应尽可能覆盖工作区，这样对物体表面的正负电荷才能很好的中和，使其保持中和状态。 **保修服务**

本公司严格遵守：产品质量第一，信誉第一，客户至上的宗旨，对台式离子风机实行以下承诺

- 1.保用期 凡本公司出售的台式离子风机保用期为一年，自出售日起一年内因产品自身机件、材料及工艺问题造成的质量问题，本公司免费修理。
- 2.保用期后 凡本公司出售的台式离子风机保用期过后仍负责对修理，以保证客户的利益。