

垃圾焚烧炉高能点火器|电厂便携式高能点火器|手持便携式点火装置

产品名称	垃圾焚烧炉高能点火器 电厂便携式高能点火器 手持便携式点火装置
公司名称	陕西秦川热工技术有限公司
价格	2800.00/台
规格参数	品牌:秦川热工 型号:GDQ-12 电源电压:220
公司地址	西安市灞桥区长乐东路2999号京都国际
联系电话	029-82605696 13700242975

产品详情

BGDQ-05便携式高能点火器是根据石化、冶金、玻璃、陶瓷等行业的需要，采用先进技术而设计生产的一种高能点火装置。

本产品具有使用方便，灵活、体积小、重量轻、结构新颖、点火可靠、寿命长，不受距离、环境影响等优点，是一种理想的点火装置。

一、技术参数：

电源：12v高能电池，逆变

适应燃料：气化后的轻油，燃气

点火杆耐温：1300

点火频率：4~10次/秒

火花能量：5j

二、点火装置箱体尺寸：

长×宽×高 = 220×135×150mm

三、点火杆及点火电缆：

点火杆前端材料为2520高温合金，长度按要求供 点火电缆为专用高压电缆。

使用：

四、使用：

点火装置面板示意图

将点火杆用电缆接在面板上的点火输出插座上

将点火杆安装在工作位置上

打开面板上点火开关，点火指示灯亮，即表示已点火，点火成功后关闭点火开关，一般每次点火时间不要超过30秒

点火器工作30秒应应休息1分钟再用，避免连续长时间使用

五、注意事项：

点火装置内装专用的12v高能充电电池，配有专用充电器，不能以其它充电器代用

使用一段时间后，电池电压低，应及时充电，充电时充电器插头接在面板上的充电插座上，充电灯亮表示正在充电，每次充电时间不低于8小时。长期不用时应充足电后存放，存放期间应每三个月充一次电

。

使用点火装置时应避免强烈振动。

机箱内有逆变高压电，勿随便打开。