

# 洗浴柜锁，更衣柜锁，电子桑拿锁

产品名称	洗浴柜锁，更衣柜锁，电子桑拿锁
公司名称	东莞市鼎程智能锁业
价格	60.00/套
规格参数	
公司地址	东莞市石龙西湖长龙路三街7号
联系电话	0769-81380326 13713321627

## 产品详情

### 鼎程自弹式桑拿说明书

#### 一、初始化：

打开电池盒盖，装电池的上面有一个孔，当按键上电时（不放置卡片），锁内发出一声短响表示桑拿锁初始化成功。此时，按一下“滴”就是单卡开门，一直按此键不放直到响第二声，此锁为双卡开门。

#### 二、配置总管卡；

按键上电，锁内发出一声短响后，绿灯亮，此时靠第一张卡就为设置卡（也叫总卡）。总管卡可以有三个功能：配置卡片；删除卡片；可开门。

#### 三、配置客人卡；

客人卡只能配置一张，其配置方法为：柜锁初始化单卡开门后，总管卡靠一下，灯不断的闪烁（此时为增加配卡状态），然后把要配置的客人卡靠上去“滴”的一声响，配置成功。（注：配卡一定要在灯没灭的状态下配置）

#### 四、配置服务员卡；

最多能配置13张服务员卡，配置方法为：柜锁初始化双开开门后，接着靠一下总管卡，灯不断的闪烁（此时为增加配卡状态），然后靠一下客人卡“滴”一声，再靠一下服务生卡“滴”一声，配卡成功（注：配卡一定要在灯没灭的状态下配置）

#### 1. 用总卡开门：

在感应区内放置设置卡，锁内发出一声响，绿灯闪动，此时锁处于增加卡片状态，门锁也会打开；（一般情况下不要用总卡开门）

#### 2. 单卡开门：客人卡靠一下，柜子就会自动打开（这就是单卡开门）

#### 3. 双卡开门：

在感应区内靠一下服务员卡，如果读卡成功，锁内发出一声短响，绿灯亮，接着客人卡在靠一下“滴”，读卡成功，柜门就会自动打开（这就是双开开门）。如果单独连续靠服务员卡或者连续靠客人卡都不能打开门锁，（放卡片没有先后顺序）。

### 五、删除客人卡；

在感应区内放置设置卡（总卡），如果读卡成功，绿灯闪，再放置设置卡，连续读设置卡三次，锁内发出一声长响后，绿灯快闪，把要删除的客人卡放于感应区，如果读卡成功，锁内发出一声响，则客人卡删除成功。如果配置为双卡模式，在客人卡删除的同时，服务员卡也被删除。

### 六、删除所有的客人卡和服务员卡；

在感应区内连续读卡10次，如果读卡成功，一声长响，灯灭，则删除所有卡。下一次再读卡，第一张为设置卡。

### 八、删除单张服务员卡；

与删除客人卡方法相同。