

信号放大器

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 信号放大器 |
| 公司名称 | 常州市亨托电子衡器有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 江苏省常州市新北区汉江西路91号 |
| 联系电话 | 0519-85505706 13815044403 |

产品详情

信号放大器(与称重模块配套)

主要特点：

高精度、高分辨率

AD转换速度：15次/秒

模拟输出类型可设定：4~20mA、0~20mA、

0~24mA、0~5V(0~10V)

技术指标：

变送器电源：直流15~24V

传感器激励电压：DC 5V,可驱动6只350的模拟式传感器

量程信号范围：± 40mV

电流输出：最大负载电阻500

电压输出：最小负载电阻10K

模拟输出分辨率：1/10000

应用范围：

广泛用于水泥、冶金、化工等行业的配料控制系统。

外形尺寸：

180 × 120 × 45.5mm(长 × 宽 × 高)(四线)

与秤体的安装尺寸：168 × 90mm(孔径6四线)