

安科瑞 ANHF谐波滤波器 连接低通滤波的电感电容系统

产品名称	安科瑞 ANHF谐波滤波器 连接低通滤波的电感电容系统
公司名称	安科瑞电气股份有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:安科瑞 型号:ANHF谐波滤波器 产地:江苏江阴
公司地址	上海市嘉定区育绿路253号
联系电话	19821750213 19821750213

产品详情

功能：

该系列谐波滤波器是一个无源系列的连接低通滤波的电感电容系统，用于消除由三相全波变频负载产生的特有的5、7、11次等低频谐波，它不需要单个调节或按不同的谐波源进行移相。

应用范围：

适用于三相电子设备诸如可调速的交直流电机驱动器、焊机、电池充电器、不间断电源(UPS)、感应加热设备、伺服驱动器和其他电子设备。

订货范例：

具体型号：ANHF015A4SC

技术要求：适配功率15KW，额定电流40A，电压380V~440V

滤波效果：A档 10%

电抗器材质：铜

工作电压 AC：220V-690V

工作电流 20A-660A

工作频率	50/60HZ	
交流脉冲电压	能维持承受 ± 2500V的交流脉冲电压	
绝缘等级	class F,H	
电流总谐波失真率	10% (A档) , 16% (B档)	
电压总谐波失真率	5%	
使用环境	-10~+45 额定值不会降低 ,	
	在45 -55 以内 , 每升高1 , 额定输出电流降低2%	
防护等级	IP00-IP22	
最大电流	1.5倍额定电流 , 持续60s	
噪音	65dB (风冷散热)	
温升	70K	
抗电强度	铁芯-绕组 3000VAC/50Hz/5mA/10s无飞弧击穿 (工厂测试)	
绝缘电阻	1000VDC绝缘电阻 100 A	
海拔高度	2000米	
外部环境	工作温度	-25 ~+45 ,
	相对湿度	90%
	工作环境	无有害气体、易燃易爆物品 , 良好的通风条件 , 如装在柜内 , 应装通风设备