

# 厨房天然气报警器安装及销售 检测 维修

产品名称	厨房天然气报警器安装及销售 检测 维修
公司名称	重庆旭欧科科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:重庆旭欧 型号:XO-BT1806 产地:重庆
公司地址	重庆九龙坡渝州路50号
联系电话	023-68698338 18696528118

## 产品详情

成都、重庆厨房天然气报警器安装及销售 检测 维修

生产单位：重庆旭欧科技有限公司

### XO-BT1806新国标可燃气体报警探测器

产品特点 电源与总线采用无极性方式进行设计，接线方便，可靠性高。  
产品采用嵌入式技术设计而成，具有探测线性衰减补偿功能。  
产品壳体采用合金工艺铸造而成，具有密度低、强度高、抗腐蚀性强等特点。  
自带声光报警器输出接口和一路无源输出，可保证声光报警的同时又可配接排风机等设备。  
采用进口抗毒传感器设计而成，具备传感器性能衰减补偿，能够适应各种复杂的工业环境。

技术参数：

检测原理：催化燃烧式

检测气体：甲烷（天然气）

传感器寿命：5年

检测量程：1~99.99%LEL

采样方式：自由扩散

工作电压：DC24V ± 6V

功耗： 1.5W (DC24V)

电气接口：G3/4"内螺纹

防爆标志：Exd II CT6 Gb

防护等级：IP66

主体材质：铸铝 探测器重量：1.5Kg 尺寸：203mm × 162mm × 76mm

低限报警值：25%LEL (出厂设定值)

高限报警值：50%LEL (出厂设定值)

工作温湿度：-40 ~ +70 ， 93%RH

通信距离： 1500m(RVSP1.5mm<sup>2</sup>)

淹没保护：智能超量程保护电路

通信方式：ABUS四总线制、ABUS二总线制、4 ~ 20mA分线制、485总线制

输出方式：1组无源开关量输出，可关联低限或高限报警， 30V，2A (触点电流)