

行灯变压器JMB 25VA50VA100VA200VA500VA1KVA5KVA10KVA

产品名称	行灯变压器JMB 25VA50VA100VA200VA500VA1KVA5KVA10KVA
公司名称	上海百勋电气有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:百勋 电源相数:单相 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区金汇镇金钱公路555号22幢125室
联系电话	02159952703 15201880321

产品详情

行灯变压器概述JMB、BJZ、DG、BZ型系列照明变压器适用于交流50Hz，电压1500V及以下的电路中，作为机床及其它设备的局部照明灯电源。JMB、BJZ、DG系列变压器是由BK系列变压器和防护外壳构成，外壳两侧有供输入电源和负载接线用的接线柱，并有供接地用的接地螺钉；BZ型照明变压器是由BK-50、BK-100控制变压器、LS3-2型主令开关及保护外壳组成，在主令开关上装有熔断器，用以保护照明回路，电源从装有主令开关一端的防尘薄膜处引入，通过主令开关来接通和分断照明灯。

技术参数

型号 初级电压(V) 次级电压(V) 外形尺寸(B)(D)(E)

JMB(BJZ、DG)25VA 220、380 12、24、36、110、127、220、380 145 160 120

JMB(BJZ、DG)50VA 220、380 12、24、36、110、127、220、380 145 165 120

JMB(BJZ、DG)100VA 220、380 12、24、36、110、127、220、380 165 155 130

JMB(BJZ、DG)150VA 220、380 12、24、36、110、127、220、380 165 155 130

JMB(BJZ、DG)200VA 220、380 12、24、36、110、127、220、380 175 200 150

JMB(BJZ、DG)250VA 220、380 12、24、36、110、127、220、380 175 200 150

JMB(BJZ、DG)300VA 220、380 12、24、36、110、127、220、380 175 200 150

JMB(BJZ、DG)400VA 220、380 12、24、36、110、127、220、380 205 230 170

JMB(BJZ、 DG)500VA 220、 380 12、 24、 36、 110、 127、 220、 380 205 230 170
JMB(BJZ、 DG)700VA 220、 380 12、 24、 36、 110、 127、 220、 380 220 285 180
JMB(BJZ、 DG)1000VA 220、 380 12、 24、 36、 110、 127、 220、 380 220 285 180

JMB(BJZ、 DG)1500VA 220、 380 12、 24、 36、 110、 127、 220、 380 260 320 220

JMB(BJZ、 DG)2000VA 220、 380 12、 24、 36、 110、 127、 220、 380 260 320 220

JMB(BJZ、 DG)3000VA 220、 380 12、 24、 36、 110、 127、 220、 380 260 350 240

JMB(BJZ、 DG)5000VA 220、 380 12、 24、 36、 110、 127、 220、 380 365 350 280