

HZD-B-8B一体化振动变送器

产品名称	HZD-B-8B一体化振动变送器
公司名称	科隆振动传感器（昆山）有限公司
价格	.00/件
规格参数	量程:0-20mm/s 输出:4-20mA 安装方式:螺钉或磁铁
公司地址	昆山市周庄镇崇远路333号A2幢5楼5017号(集群登记)
联系电话	0512-55272837 15862658767

产品详情

一体化振动变送器HZD-B-8主要监测旋转机械转子的径向相对振动，监测由于转子的不平衡、不对中、机件松动等引起的振动增大，***使用于电力、冶金、石化、钢铁和造纸行业等的大型旋转机械轴振动（转子相对轴承盖的振动）的测量和保护控制。主要监测旋转机械转子的径向相对振动，监测由于转子的不平衡、不对中、机件松动等引起的振动增大，***使用于电力、冶金、石化、钢铁和造纸行业等的大型旋转机械轴振动（转子相对轴承盖的振动）的测量和保护控制。

1供电电源：+24Vdc

2功 耗：<1.2W

3量 程：0~500um（峰峰值）量程可选

4输 入：HN800系列电涡流传感器探头

5输 出：4~20mA(两线制或三线制可选，价格不同。)(大负载500)

6缓冲输出：+2~10V，大传输距离300米

7精 度： 1%

8输出纹波： 20mV

9频 响：10~1000Hz(-3dB)

10温 漂： 0.1%

11工作温度：-30 ~ 80

12外形尺寸：33mm × 78mm(高)