

如何修改金库门密码？

产品名称	如何修改金库门密码？
公司名称	深圳市龙电兴业科技有限公司
价格	18500.00/个
规格参数	品牌:龙电兴业 材质:304不锈钢 或钢质 锁具配置:美国沙金6731机械密码锁 人脸 指纹等
公司地址	深圳市宝安区石岩应人石文韬工业区三和工业园A栋
联系电话	075529586880 13602569607

产品详情

教你修改金库门密码锁 如何修改密码？

如果不知道怎么改金库门密码，可以看下面：要改变密码，必须知道原来的密码和需要一把改码钥匙。在改变密码之前，先用原密码10-20-30打开库门。然后象前述开启方法一样，以改码标记来调原密码10-20-30，而且刻度码盘应停在密码的最后一位数字30处。把改码钥匙插入背面的匙孔，如果改码钥匙不能插入，说明密码未对好应重复上述过程再做一次。向右转动改码钥匙至它停止（近似1/4转），钥匙留在锁上。选择一组新的密码，如40-50-60。注意密码的末号数不要选择禁止区数字向左转动刻度盘，直至数字“40”通过改码标记三次，于第四次准确地停在改码标记上。向右转动刻度盘，直至数字“50”通过改码标记二次，于第三次准确地停在改码标记上。向左转动刻度盘，直至数字“60”通过改码标记一次，于第二次准确地停在改码标记上。向左转动改码钥匙至停止，然后拿去钥匙。切记：完成改变新密码（例如：40-50-60）后，不要立刻关闭和锁住金库，应以开启标记按新号码反复开启多次，确信密码锁能打开，才能关闭和锁住金库门。