

# 光功率计EOT 116P 便携式光功率计

产品名称	光功率计EOT 116P 便携式光功率计
公司名称	北京恒光创新科技股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市海淀区蓝靛厂东路2号院金源时代商务中心2号楼A座三层
联系电话	86-01088877788-218 13910679204

## 产品详情

产品概述 eot 100p系列手持式光功率计是针对光纤网络安装，验收及维护特点而全新设计开发的一款产品，为您提供光纤网络精准测试的解决方案，外观大气、流畅，手感好，贴心的人性化设计，新型防震护套，满足广大用户的最大需求。产品特点 • 用户自校准功能 • 采用内置充电锂电池，长达240小时的连续工作时间 • 线性（mw）和非线性指标（dbm）同时显示 • 可选的十分钟自动关机功能 • 可选开/关的背光显示 • 通过232接口连接pc,读取终端，查看结果（选件）

## 技术指标

仪表型号	eot 100p	
	eot 116p	eot 126p
功率测量范围（dbm）	-70 ~ +10	-50 ~ +26
波长范围（nm）	800 ~ 1700	
连接器类型	fc/pc(可选sc,st)	
探头类型	ingaas	
探测器面积	0.3mm	
不确定度（db）	± 0.2（5%）	
标准波长（nm）	850、980、1300、1310、1490、1550、1625	

显示分辨率 ( db )	0.01
线性度 ( db )	0.03
通讯接口	rs232转usb ( 选件 )
工作温度( )	-10 ~ +60
存储温度( )	-25 ~ +70
自动关机时间(min)	10
电池持续工作时间(h)	140
外形尺寸(mm)	172 × 82 × 33
电源	三节1.5v aa尺寸的碱性电池 ( 可选充电锂电池 )
重量(g)	300

标准配置：

用户手册，产品保修卡，合格证，普通干电池，ac电源适配器（可选），清洁棉签，干燥剂，牛津布软包