ec-7电动果树修剪机

产品名称	ec-7电动果树修剪机
公司名称	厦门易凯得工贸有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	厦门福建省 厦门市 思明区 软件园二期 望海路17号 203B
联系电话	86-05925190325 13959266983

产品详情

产品介绍ec-7电动果树修剪机荣获中央七台“ 农广天地 ”栏目组的独家推广播出，并于2012年4月5日播出介绍我司产品ec-7电动果树修剪机的使用与维修，相关视屏请点击以下链接：http://sannong.cntv.cn/program/nongguangtd/20120406/117983.shtmlec-7电动果树修剪机，用于果树、园林树、桑树等树枝修剪，采用背负式可充电的锂电池作为动力源，作业时只需轻轻按动电剪扳机，就可轻松切除直径0～30毫米粗的枝条。充电一次可连续作业8～12小时，充电时间为2～3小时。产品属性产品规格/参数 修剪机 修剪机规格 修枝剪长度约30 cm修枝剪重量约0.97 kg 配件 电池规格 22.2v/6500mah充电式锂电池 电机转速 24v直流无刷电机 转速每分钟11,000转 重量/尺寸 约1.1kg / 20*8*9.5cm 电机功率 瞬间工作制，最大功率700w 电池寿命 充放400次 剪切直径 0~30mm 充电时间工作时间 充电时间约2~3小时工作使用时间约8~12小时 额定工作电压 dc 24v 电池背袋 可调整腰带式背袋，轻便舒适。 剪切速度 0.35秒/次 进口防冻电源线 长1.5米，防冻达-40°C 耐热达+200°C 扳机 往复式感应型扳机 充电器 输入110~220v，50/60hz输出25.2v，2a 进口切刀 材质sks-5，硬度53 ° 包装尺寸 2套包装材积尺寸：43*36*24cm重量：11kg维护和保养产品特点高效： 拥有只需0.35秒即可快速剪断任何直径达30mm树枝的卓越能力，持续使用优明显。健康：长时间操作将不再手酸、臂痛、有效避免手臂及手指酸痛发炎。质优：强力无刷电机，结构坚固耐用，操作简洁易懂，保养轻松方便。锋锐：树枝切面平滑无损伤，切口易愈合，有效预防因切面不平引起的腐烂。灵活：带上ec-7，走到哪，剪到哪，不同于气动剪刀受限于地势距离，影响剪切效果。三、用户须知
1、在使用过程中，操作者必须集中精神，切勿分心，双手在任何时刻不可太靠近电动剪刀口，以避免造成意外伤害。
2、在进行修剪工作时，操作者需留意电源线是否被拉扯得太紧，预防因意外剪断电源线，导致操作者触电或者电动剪刀短路。 3、除了修剪工作外，任何时刻请保持电源关闭状态。
4、工作完毕后，须保养电动剪刀，用沾水的湿布擦拭电动剪刀及刀片，再用磨刀石磨利刀片，最后再抹防锈油于刀片上。 5、保养完毕后，请将电动剪刀收藏于儿童触摸不到的地方。
6、请爱惜电动剪刀及正确使用电动剪刀，不得修剪超出其正常范围，轻拿轻放，不可丢摔，以免因人为过失造成损坏。注意事项使用流程介绍 1、先将电池充满电。（首次充电请充满12个小时）
2、将电源线两头的接头分别接在修枝剪与锂电池的接口。 3、卸下刀刃护套。
4、手动打开电池的电源开关，开始剪切之前，让剪切刀刃空载运转几秒钟，听其声音是否有杂音和过慢、过快等现象。 5、轻扣扳机，开始轻松工作。 五、工作建议 1、工作时穿戴好防护手套。
2、切割时不要离树干太近，这样有利于树枝伤口愈合。 3、剪切时从新芽8毫米处开始削减。

4、剪切时应该从远离新芽的位置斜切，这样可以减少水分的流失。 5、不要剪掉树枝的主干和新芽。
6、修剪增长乏力细小的树枝或者坏死和损坏的树枝。
7、不要用修剪机剪切非树枝的其他东西。交易说明现金款到发货，走快递或者物流