

西安供应QZB自藕就压器

产品名称	西安供应QZB自藕就压器
公司名称	西安泰开电力科技有限公司
价格	800.00/台
规格参数	
公司地址	陕西西安沣渭新区三桥雁雀门工业区
联系电话	029-89114648 18821719737

产品详情

应用范围：	自藕	品牌：	西安泰开
型号：	QZB自藕变压器	频率特性：	低频
电源相数：	三相	铁心形状：	E型
冷却形式：	干式	铁心形式：	壳式
绕组形式：	三绕组	防潮方式：	开放式
冷却方式：	自然冷却	外形结构：	立式
电压比：	380（V）	效率（ ）：	24
额定功率：	50/60（KVA）		

自藕变压器详细说明

适应范围：启动自藕补偿变压器:启动自藕补偿变压器（qzb）是专为三相鼠笼型电机作不频繁降压启动而设计的，该系列启动自藕补偿变压器适用于频率为50hz、电压为380v的电动机，功率为10kw-320kw。该系列变压器绝缘耐热等级为f级。本系列产品铁芯选用冷轧硅钢片迭成，铁轭以型钢或钢板作夹件，用螺杆加以紧固。线圈为满足降压的需要，在额定电压的65%、80%处设有抽头，抽头均有接线鼻，便于接线。产品分开启式和防护式两种，防护式需加罩壳。产品制作按国家机械部标准jb/t 8750-1998生产。结构特点：本系列变压器具有65%（60%），80%两组启动电压抽头，若需要较小启动转矩时可选用65%（60%）抽头，较大转矩时可选用80%抽头。本变压器可装配在xj01、j11系列自藕减压启动箱中作为主要配件。

技术参数：

型号	控制电机功率 (千瓦)	最大工作电流(安)	安装尺寸 (孔m8) cm	体积(长宽高) cm
qzb-14	14	28	10.5*22	29*16*23.5
qzb-17	17	34	10.5*22	29*16*23.4
qzb-22	22	44	10.5*22	29*16*23.5
qzb-30	30	60	11*22	33*17*27

qzb-40	40	77	11*28	33*17*27
qzb-55	55	110	12*28	36*17*28.5
qzb-75	75	142	12.5*28	38*18*30
qzb-90	90	180	16.5*31	41*21*32
qzb-100	100	190	16.5*31	41*21*32
qzb-115	115	218	16.5*31	41*21*32
qzb-135	135	256	16.8*31	41*22*34
qzb-155	155	294	16.8*31	41*22*34
qzb-190	190	350	14*31	45*24*36.5
qzb-225	225	410	15*31	52*24*38.5
qzb-260	260	480	16*31	56*28*43.5
qzb-300	300	530	16*31	58*28*46.5