

双向拉绳开关、拉线开关、KLT2-1

产品名称	双向拉绳开关、拉线开关、KLT2-1
公司名称	乐清市杰航电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省温州市乐清柳市镇东岸工业区
联系电话	0713-2117633 15171333066

产品详情

双向拉绳开关、拉线开关、klt2-1、拉绳开关、急停开关

产品介绍：双向拉绳开关主要应用在冶金、电力、煤岩、矿山及化工等行业的输送系统中，是输送机自动化控制不可缺少的传感元件，本产品是一种胶带输送机现场紧急事故停机的保护装置。本产品选用优质铝锭合金精密压铸，并采用进口行程开关。具有强度高，重量轻，密封性好，产品使用寿命长等优点。本产品内部采用国家级仪器仪表防爆安全监督检验站(nepsi)认可，符合gb12476.1-1990标准所规定的要求。工作原理：当胶带输送机现场紧急事故时，在沿线任意位置牵动系在挂耳上的钢丝绳，迫使机内凸轮转动而驱动微机开关动作，发出停机信号，达到停机效果，防止事故的扩大。

产品型号及含义： 使用环境条件： a.环境温度：-40 ~60

b.相对湿度不大于85% c.海拔高度不超过2000m d.使用寿命：开关动作10万次

e.绝缘电压：ac1000试验1分钟

型号	触头容量	触点数量		动作力	工作行程
		常开	常闭		
klt2-1	380v 3a	1	1	12 ± 2	15 ± 2
klt2-2	380v 3a	1	1	12 ± 2	15 ± 2

产品图纸：

产品安装尺寸：

皮带机输送保护----双向拉绳开关

klt2-1、hfkt2-1、hfkt2-i、hfkt2-ii、klt2-ii、xlls-i、xlls-ii、dls-i、dls-ii、dpls-i、dpls-ii、hfkt2-2、klt2-2、yhls-l、fkt2-z、fkt2-y、拉绳开关