

# 南华AL001码头设备报警器/港务机械报警器

产品名称	南华AL001码头设备报警器/港务机械报警器
公司名称	上海南华机电有限公司
价格	670.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区蕴北路1755弄9号楼
联系电话	021-39126868 13917445528

## 产品详情

品牌：南华 型号：AL001  
类型：工业报警器

al001声光电子蜂鸣器

适用于各种工程机械，起重机械，特种机械，大型港口机械。

### 主要功能及特点

- 多种报警音调可供选择。
- 使用方式简单、可长时间连续工作。
- 专用集成芯片设计，超强的电磁抗干扰性能。
- 闪光灯内芯采用单片机特制而成，每秒闪光次数可以根据客户需求制定。
- 多种组合配置方式，系统应用灵活方便。
- 外观结构新颖，操作使用方便。
- 外壳采用阻燃abs，含抗紫外线、抗老化等成分，能有效的抵御盐雾腐蚀。特殊结构设计具有良好的防水、防潮、抗震等功能。

### 主要技术参数

工作电压	ac110v~ac240v/dc24v~dc48v供选择 (特殊电压可定制)	电源频率	50hz ~ 60hz
音调	多种音调可供选择	功率	10w
喇叭参数	8	声级	108db
示警方式	声光	颜色	红色
工作温度	-30 ~ +70	防护等级	ip65
工作湿度	10% ~ 95% (不凝结)	参考重量	1kg
材质	主体：abs 灯罩：pc		

## 安装使用方法

- 应检查电源与蜂鸣器额定电压是否相符。
- 蜂鸣器用 2个m6 的螺丝与安装面固定，安装面应平整和有足够的机械强度。
- 依照接线示意图（图一），接好电源线，检查无误后，方可打开电源开关。
- 如需要调节报警音调，请先关闭电源，拨动线路板中的拨码开关即可选择音调。

选择音调对应的拨码开关在挪到“开”位置时，请先将其他的开关应拨置“关”位置（接线示图二）。

## 注意事项

- 本产品可以用在室内、室外及船舶上，请仔细阅读说明书后使用，正确接线，切勿将电源短路。
- 使用时控制箱内有升温现象属正常现象。
- 请勿将喇叭口朝上安装以免积水。
- 请勿擅自打开机箱，如有疑问请与厂方联系。

销售热线：021-39126868销售邮箱：[sales@nanhua.com](mailto:sales@nanhua.com)