

## 镁光139模组，高清夜视效果好

产品名称	镁光139模组，高清夜视效果好
公司名称	深圳市正腾电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区西乡勒竹角新村工业区三角大楼七楼
联系电话	86-75585264655 15220065375

## 产品详情

传感器 1/4 英寸 彩色cmos 信号系统 pal ntsc 像素大小  
p:720h × 576 n:720 × 487 感光面积 1/4:4.077mm x 3.136mm 扫描频率  
h:15.625khz v:50hz h:15.7343khz v:60hz 水平清晰度 600 tv lines  
电子快门 1/50-1/100000 (秒) 1/60-1/100000 (秒) 最低照度 0.1 lux / f1.2  
信噪比 48db (agc off) 灰度等级 十级 伽马值 0.45  
暗电平 0.06 vp-p 视频输出 1.0vp-p 75 电源输入 dc12v ± 10%  
工作环境 -20 ~ 50 rh95% max 工作电流 30ma

功能特性：1. 带2kv防止瞬间电压击穿主板，带视频放大防止电源接反烧主芯片；2. pal制/ntsc制输出只需减少一个二极管；3. 1/4英寸700线，色彩还原夜视效果超过同类ccd (sony、sharp、松瀚)，cmos (1089、1030、6030、7725等)；4. 硬件支持室内/室外夜视模式；5. 支持市场所有的ir-cut驱动电压 (3.3v-12v)；6. ir-cut驱动电压1.5v-12v；7. 切换夜视纯黑白模式，没有尾彩；8. 可以出方案、模组、ir-cut

深圳正腾电子有限公司欢迎广大客户朋友咨询、洽谈！业务经理：钟菊善 15811832364  
工厂地址：深圳市宝安区西乡勒竹角新村工业区三角大楼七楼