

SH106自动开口闪点仪

产品名称	SH106自动开口闪点仪
公司名称	济南盛泰仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南凤凰山路201
联系电话	0531-85919987 13256656118

产品详情

开口闪点全自动测定仪，是按照国家标准gb267-88和gb3536-83开口闪点测定方法的规定设计制作的。该仪器采用大屏幕lcd液晶显示屏，电脑控制试验全过程。仪器具有自动升温控制，自动点火扫划，自动检测闪点锁定结果，并打印结果、自动关闭气源。该仪器具有测量准确，重复性好，性能稳定，操作简单等优点。广泛用于电力、石油、化工、商检、科研等部门。

技术指标

1.显示：大屏幕全中文液晶模块显示。

2.测量范围：室温 ~ 400

3.准确度：±2

4.精度:0.1

5.重复性：闪点 150 误差 ±2

闪点 150 误差 ±4

6. 电源：交流220v ± 22v 50hz ± 2.5hz

7.功率：100va

8. 使用环境温度：10 ~ 35

9. 使用环境湿度： 85%

10. 质量：15kg

11.气源：液化气

12.点火方式：自动点火

13.冷却方式:强制风冷

14.带有大气压校正功能.

外型尺寸：400x260x280

电话:0531-85919987

传真:0531-85897987

网址:<http://www.st-test.net>

信箱: shengtai@st-test.net

详细资料,敬请登济南盛泰仪器设备有限公司以下网站:

<http://www.st-test.net/cpzx/01/02.html>>自动开口闪点仪
