

# 苏州对讲机 苏州供应摩托罗拉SMP328对讲机

产品名称	苏州对讲机 苏州供应摩托罗拉SMP328对讲机
公司名称	沧浪区二歌数码经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市赛格电子市场1E40
联系电话	18068006570 18723526883

## 产品详情

### 功能概述

液晶显示 背光 多种显示模式 数字键盘 多种编程模式 双音多频编码 身份码显示 差频设置 频率步进选择 扫描/优先扫描 繁忙信道锁定 省电功能 倒频 声控/灵敏度设置 声控发射延时 静噪控制 发射限时 监听功能 低压报警 宽窄带选择 高低功率切换 调频收音机

(1) 基础部分 信道数：99 仿真 / 数字亚音频：50 qt / 105 dqt 频率范围：uhf: 400-470mhz 330-400mhz vhf: 136-174mhz 外形尺寸 (不含天线)：112 × 57 × 34mm 重量 (含电池、天线)：197克 工作电压：dc 7.4v 智能快充：yes(<4 hrs) 工作温度：-20~+55 电池类型：li-ion 1050mah (锂电池) 使用时间：8 hrs

(2) 接收部分 灵敏度：-119dbm (0.25 μv) 邻道选择性：60db@25khz / 50db@12.5khz 互调：>55db 信噪比：40db@25khz 接收杂散：7.5 μw 阻塞：85db 音频失真：10% 音频输出功率：500mw@8

(3) 发射部分 rf输出：< 4w (h:3.5w / l: 1w) 频率稳定度：± 2.5 ppm 调频和噪声：40db@25khz 调制限制：± 2.5@12.5khz; ± 5.0@25khz 邻道功率：65db 调制特性：± 3 db 杂散射频分量：7.5 μw 音频失真：10%