

# 监控摄像机安装方法 安装摄像头图解具体流程

产品名称	监控摄像机安装方法 安装摄像头图解具体流程
公司名称	深圳市中德信通智能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	中德信通:ZDXT
公司地址	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
联系电话	135****7908 135****7908

## 产品详情

### 监控摄像机安装方法

安装图解具体流程，我们如果是小的工程商接到监控摄像头安装工程以后具体的操作流程如下：

第一步：首先要和客户确定所要监控的区域，来确定摄像机的安装位置，这样才可以到佳的监控效果。

摄像机安装高度建议在3-5米，安装位置太低容易被人为破坏，安装位置太高又不方便维修。

第二步：选择好合适的位置之后，先用摄像机支架在安装位置上标注需要打孔的位置。然后用冲击钻在墙面上打眼。如果是木制结构，可以直接用自攻丝将支架固定。

第三步：在打好的眼里塞入涨塞，用自攻丝将摄像机支架固定在墙面上。要注意一定要固定牢固，否则安装上摄像机之后会出现画面抖动的情况。

第四步：摄像机支架固定完毕之后，将摄像机固定在支架万向节上，同时根据所要监控的区域初步调整摄像机的角度。

第五步：摄像机安装完毕之后，开始进行接线。摄像机有电源线和信号线，电源线采用12V 2A电源进行供电，而信号线根据摄像机的种类不同采用的线缆也不同。模拟摄像机采用同轴电缆传输，网络摄像机采用双绞线（网线）进行传输。

第六步：线路连接完毕之后，再到后端将硬盘录像机的线路连接好，之后就可进行通电调试了。如果摄像机、电源等没有故障，通过对不同厂家的监控软件进行调试，后端显示器上就可以出现该监控摄像机的画面了。

小结：本次监控安装教程主要是物理安装的具体步骤，对于监控软件的安装调试不同的厂家有不同的操作方法，这个具体可以参考产品说明或者咨询您所安装监控厂家的技术人员。同时建议大家购买监控设备时要选购品牌的监控产品，售后技术有保证。