

# XZ-2高压相序指示仪

产品名称	XZ-2高压相序指示仪
公司名称	武汉中能新仪电气有限公司
价格	1000.00/件
规格参数	输入电压分别:50V-10kV 配合绝缘管时:1-10kV 仪表尺寸:140 × 82 × 40mm
公司地址	湖北省武汉市东湖新技术开发区佛祖岭街道光谷二路219号鼎杰现代机电信息孵化园二期6栋502-9
联系电话	18372079418

## 产品详情

产品简介：XZ-2高压相序指示仪是全新研制出的新型检测仪表，可检测1000V以下（包括100V和380V）以及6KV以上高电压各种电压等级，三相相序是否按（A、B、C）相顺序。

该型号高压相序指示仪操作简便，分辨清楚，体积小，重量轻，携带方便，深受用户好评。

产品特点：

- 1、仪表使用时红灯移动代表顺相，绿灯移动代表逆相。
- 2、即可用于低电压；配合绝缘管可用于1kV以上高电压。
- 3、仪表内部设有自动电源开关，使用时电源自动打开，不用时电源自动关闭，方便、节能。

技术参数：

额定电压 (kV)	衰减部件 长度 (M)	阻值 (M $\Omega$ )	有效长度 (M)	握手长度 (M)	全长 (M)	收缩长度 (M)	节数
6-10	0.35	36	0.8	0.55	2.0	0.6	4
35	0.35	100	1.5	0.55	2.5	0.6	5
110	0.9	300	2.0	0.6	2.9	1.1	3
220	1.2	450	3.0	0.7	3.8	1.1	4
500	2	1100	5.0	0.8	5	1.1	5

1. 输入电压分别：50V-10kV

2. 配合绝缘管时：1-10kV

3. 其它电压，可按用户要求设计

4. 电源电压：干电池9V

5. 仪表尺寸：140 × 82 × 40mm

6. 仪表重量：0.3kg

7. 铝合金箱：750 × 150 × 150mm

8. 铝合金箱重量：2kg

由武汉中能新仪电气有限公司提供技术支持，可进行定制服务，详情请咨询武汉中能新仪客服