

海洋王BLC8610防爆道路灯，卓安照明。

产品名称	海洋王BLC8610防爆道路灯，卓安照明。
公司名称	乐清市卓安照明电气有限公司
价格	950.00/套
规格参数	
公司地址	浙江省温州市乐清市北白象镇马路角工业区
联系电话	86-057762863665 18989789007

产品详情

供应blc8610防爆道路灯，卓安照明厂家直销。

供应blc8610防爆道路灯，卓安照明厂家直销。

供应blc8610防爆道路灯，卓安照明厂家直销。

乐清市卓安照明电气有限公司专业生产厂用防爆灯具，矿用防爆灯具，固定防爆照明，移动防爆照明等专业灯具。是专门的灯具生产商

联系人：沈先生。

电话：0577-62863665。

传真：0577-62863667。

手机：18989789007

防爆道路灯 道路灯 blc8610 blc8600

blc8610适用范围

适用于石油、化工、冶金、铁路、船舶等各种易燃易爆场所作道路照明。

blc8610性能特点

隔爆型最高防爆等级，可在各种易燃易爆场所安全使用。

采用高效hps双管气体放电灯作光源，透雾性好，寿命长达50000小时；智能化电路设计，灯泡能瞬时启动，无需冷却。

透明件采用最新光触媒纳米材料，可自动分解污渍，不粘油，确保灯具的照明亮度。

外壳选用特殊高硬度合金材料，多重减震结构，具有极强的防震和抗冲击能力，可在户外各种恶劣环境中长期使用。

blc8610使用

- 1、将灯具配备的电缆线穿入电杆内，再把灯体通过压紧环套在 60mm的电杆上，调整方向，拧紧压紧环上的螺栓将灯具固定。
- 2、将防爆镇流器箱装入电杆下端的底座内，打开镇流器盖然后旋松引入口的压紧螺母，把灯具电缆线穿进镇流器箱内进行接线。注意：红线接在接线排座的4号端位，黑线接在接线排座的5号端位，黄绿线接在6号接地端位。
- 3、旋松镇流器箱另一个引入口的压紧螺母，将输入电源线穿入镇流器箱内进行接线。

注意：火线接在1号端位，零线接在2号端位，接地线接在3号接地端位上。待电线全部接好后，再把镇流器箱上的所有压紧螺母拧紧，盖上镇流器箱并将上面的螺栓旋紧，引一根接地线接在镇流器外部的接地

端子上即可工作。

blc8610技术参数

防爆等级：ex d iic t4/t6

额定电压：220vac 50hz

外壳防护：ip65

进线口螺纹：g3/4

引入电缆： 8~ 14mm

外形尺寸：630 × 370 × 180mm

总重量：15.3kg
