

SMG3000三相相位伏安表

产品名称	SMG3000三相相位伏安表
公司名称	武汉中能新仪电气有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	电压测量范围:1~500V 电流测量范围:0.001~10A 频率范围:45~65HZ
公司地址	湖北省武汉市东湖新技术开发区佛祖岭街道光谷二路219号鼎杰现代机电信息孵化园二期6栋502-9
联系电话	18372079418

产品详情

产品简介：SMG3000三相相位伏安表用于三相电参数、电压、电流、相角、频率、功率、功率因数等电参数测量。设计上采用高速M3处理器和24位高速采样芯片进行电参数的测量计算，该三相相位伏安表完全图形化界面显示，真彩色显示分辨率320×240，自带充电电池，触摸屏操作、人机界面友好，测试仪便于携带。SMG3000三相相位伏安表设计上采用高速Cortex。M3处理器加24位高速ADC进行电参数的测量计算，完全图形化界面，真彩色显示分辨率320×240，触摸屏操作人机界面友好，测试仪便于携带。

产品别称：智能型数字三相相位伏安表、多功能数字三相相位伏安表、三钳数字相位伏安表

产品特点：

- 1、同时测量三相电压和四路电流（包含零线电流）。
- 2、同时测量三相交流电压相角、电流相角、功角。
- 3、测量电网频率和相序。
- 4、自动判别变压器绕组、容性和感性负载。

- 5、六角图显示，彩色相序分析。
- 6、有功功率、无功功率、视在功率、三相功率和功率因数测量。
- 7、数据保存和查看功能。
- 8、数据静态保存功能。
- 9、3.2寸TFT彩屏显示具有触摸功能。
- 10、锂电池供电、可充电连续待机大于20个小时。

技术参数：

类型	测量范围	单位	误差	分辨率
电压	1~500	V	0.5% × 量程	0.01V
电流	0.001~10	A	0.5% × 量程	0.0001A
有功功率	0.001~5000	W	0.5% × 读数 (PF=1)	0.1W
无功功率	0.001~5000	VAR	0.5% × 读数 (PF=0)	0.1VAR
视在功率	0.001~5000	VA	0.5% × 读数	0.1VA
频率	45~65	HZ	0.1% × 读数	0.01HZ
相位	0~360	°	± 2 °	0.1 °

注：在1mA-5mA在 ± 3 °

由武汉中能新仪电气有限公司提供技术支持，可进行定制服务，详情请咨询武汉中能新仪客服