

# 重庆康明斯柴油发单机组KTAA19-G6A

产品名称	重庆康明斯柴油发单机组KTAA19-G6A
公司名称	扬州市圣丰发电设备厂
价格	335000.00/台
规格参数	
公司地址	江苏省扬州市江都区双仙南路68号
联系电话	86-051489687111 15366900111

## 产品详情

550kw康明斯系列柴油发电机组技术参数 一、技术规范 (1) 机组型号：550gf

常用功率 (kw)：550 备用功率 (kw)：610

频率：50hz 输出电压：400/230v

转速：1500rpm 功率因数：cos =0.8 (滞后)

机组燃油耗(g/kw\*h)：205 最大输出电流 (a)：990

相数/线数：三相四线 噪声lp7m：98db

外型尺寸 (mm)：3700 × 1550 × 1940 重量：4300kg (2) 柴油机：

品牌：重庆康明斯 产地：重庆康明斯发动机有限公司

型号：ktaa19-g6a 冷却启动：闭式水冷却 启动方式：24v直流电启动

进气方式：涡轮增压空空中冷 汽缸数：6 汽缸总排量l：18.9

供油方式：直喷 汽缸排列方式：直列

中冷方式：水中冷 燃油型号：国产0#轻柴油

调速方式：电子调速 机油型号：wd/40 压缩比：13.0：1

缸径/行程：159/159mm 机油容量 (l)：50 冷却液容量 (l)：91 (3) 发电机：

品牌：圣丰 生产厂家：扬州市圣丰发电设备厂

产地：扬州 型号：sf-550-4 材质：纯铜

绝缘等级：h

电压控制方式：avr 电压：4%

额定电压 (v)：400/230 防护等级：ip23

频率：50hz 相数/接线：三相四线/y型绕接

频率调整率 (%)：±0.5 (稳态) +10 ~ -7 (瞬态)

电压调整率 (%)：±0.5 (稳态) +20 ~ -15 (瞬态)

频率波动率 (%)：±0.5 电压波动率 (%)：±0.5

二、配置 a)标准配置 工业用水冷柴油发动机 单轴承防滴式发电机，ip22防护，绝缘等级h

40 环境温度散热器，双层散热 电启动. 标准空气过滤器 出线开关 钢制底座带防震垫 消声器 蓄电池

空气开关柜 (手动) 用户操作手册

备注：1.机组均采用整体式结构,所有部件均稳固的安装在结实的底座槽钢之上。

2.确保无漏油,漏水等不良现象。 3.直喷式发电机组在海拔小于1000米,无需修正功率;1000—30

00米之间,每上升500米修正4%,3000—5000米之间,每上升500米,修正6%。 4.  
外型尺寸与机组重量以实物为准

三、自选配件（费用另计）：电瓶浮充电器 ats自动负载转换屏 防雨型机组（箱柜）  
静音型机组（箱柜）自保护、自启动机组控制屏 带“三遥”功能机组控制屏  
移动拖车型电站（箱柜拖车）静音型移动电站（箱柜拖车）机油、柴油、水套、防冷凝加热器  
分体式日用燃油箱、一体式底座燃油箱

四、保修期：（国内）机组调试验收合格后的12个月或累计运行1000小时；以先到期为准。由于产品质量问题实行免费维修或换件，终身有偿服务！（易损件、常用件、人为损坏、疏忽保养等均不在保修范围内）如因原厂调整则以原厂保修条例执行！

五、付款方式及交货期：货到付款、支付宝、网银转帐、电汇、现金等付款方式，15个工作日内发货。

六、执行标准：国际标准认证iso9001：2000 行业执行标准gb/t2820.5-09

七、配送方式：上门自提、专车送货、汽车配载等

购买柴油发电机机组注意事项:

- 1.温馨提示:建议使用支付宝付款,安全又经济!如果没有支付宝,也可以直接打款,具体帐号,请咨询店主!
- 2.关于发货:买家付款后卖家将发货,买家收到货以后(基本都是物流)。
- 3.关于质保:整机质保一年,易损件,及人为使用不当除外.终身成本维修。
- 4.关于价格:因为是工厂直销,没有任何销售加价,所以我们的价格是绝对有优势的,基本就是出厂价!质量也绝对有保障。
- 5.关于调试:因为网上的价格基本没有利润,所以我们不能够提供上门免费调试作业,但可以电话指导,基本上只要加燃油(0号柴油)、机油、水等就可以发电,简单易懂.如果实在需要上门调试,也可以,但差旅食宿费用由买家按实际产生量承担即可。
- 6、收货付款:请买家在收到产品后,如果确认没有问题,请及时确认用支付宝付款给本店,本店也谢谢大家的支持。
- 7.本店24小时三包电话:13773466778联系人:赵工。

售后说明：保养内容 1、每天开机前检查。 2、发动机曲轴箱机油耗量。

- 3、冷却液面：散热器和中冷器芯电有无阻塞现象。
- 4、空气滤清器是否被阻塞。
- 5、每50小时检查。
- 6、蓄电池及液面：排除漏水，漏燃油，漏机油现象。
- 7、每250 - 300小时：更换发动机机油，更换机油滤清器和旁道机油滤清器，更换燃油滤清器，需要时排放燃油箱油污，张紧三角胶带。
- 8、检查散热器和风冷式中冷器的芯电是否堵塞，是否需要清洁，检查空气管道及其软管接头应没有坏件并生新拧紧卡箍,检查增器的机油进回油处应无渗漏。
- 9、每1200小时，请专业人员检查和调整气门间隙，检查调整前在发动机停车及冷态下进行，每2400小时，请专业人员拆卸和检查调整喷油器，由专业人员检查增压器的工作状态，并对发动机及发电机件进行常规检查，每6个月，更换冷却液过滤器，每年，清洗冷却器，更换冷却液。

扬州市圣丰发电设备厂由业内资深的30余名青年工程师团队倾力打造，专业从事通用汽、柴油、燃气发动机及其终端产品的研发和生产。是研制节能变频发电机组、发电电焊两用机、低噪音柴油发电机组、全自动柴油机发电机组，4轮3轮2轮移动电站柴油发电机组，选用柴油机品牌有：沃尔沃、康明斯、强鹿、大宇、道依茨、上柴、潍柴、济柴、无动、帕欧等。发电机可选择品牌：无锡斯坦福、上海马拉松、兰电、苏州德锋（凯捷利）、上海斯坦福、广州英格、利莱森玛、西门子发电机等。以‘圣丰’为主导品牌的产品集各家之所长，技术领先，匹配合理，美观大方，性能卓越！准确的市场和产品定位，最优化的性价比，精明着客户的选择。广泛应用于国内外各大行业，如工厂、酒店、房地产、楼宇、铁路、石油、矿山、电信系统等。自主研发成套的柴油发电机组具有先进的四保护、自启动自切换、计算机远程监控等功能，功率覆盖3kw-3000kw。各功率段均可提供标准机组、静音机组、车载及拖车机组和并机柜等，并可实现固定式、移动式、自动化、低噪音、多机并联、应急电源车等多种供电方案。同时可为客户提供机组容量选型、机房设计、技术安装指导和调试等专业服务。

联系我们 公司名称：扬州市圣丰发电设备厂 地址：江苏省江都市城北工业园双仙南路68号  
直销热线：0514-86282110/86282111 15366900111