

安科瑞新品分体式旋转安装交流变送器BA50(II)-AI/IF输出4-20mA模拟值

产品名称	安科瑞新品分体式旋转安装交流变送器BA50(II)-AI/IF输出4-20mA模拟值
公司名称	安科瑞电气股份有限公司
价格	245.00/台
规格参数	品牌:安科瑞 产地:江苏 种类:电流互感器
公司地址	上海市嘉定区育绿路253号
联系电话	021-69152639 13641974701

产品详情

安科瑞新品分体式旋转安装交流变送器BA50(II)-AI/IF输出4-20mA模拟值

功能：

智能型BA系列电流传感器应用电磁感应原理，对电网中的交流电流进行实时测量，采用恒流和线性补偿技术，将其隔离变换为标准的直流信号输出，或通过RS485接口（Modbus-RTU协议）将测量数据进行传输。DC24V或12V安全电压供电，可广泛用于工业自动化领域。BA50L()-AI为交流剩余电流互感器，主要检测用电系统的漏电流，能随时掌握电气线路和设备的情况，防止因漏电而发生的火灾等事故。

应用范围：

广泛应用于各类工业自动化系统、电力、邮电、石油、煤炭、冶金、铁道、市政等部门的电气装置、自动控制以及调度系统。

订货范例：

具体型号：BA20()-AI/I一体式平均值交流电流传感器

辅助电源：DC 12V

输入：AC 5A

输出：DC 4-20mA

精度：0.5级

一体式

分体式

安装示意

一体式安装

一体式安装，其中穿孔部分采用可旋转结构

穿孔孔径有 20、50两种规格

一体式安装时主体可连接显示头（尽量使用现有的显示头）用于显示电流和设置参数

分体式安装

采用分体式连接时，互感器与主体用过网线连接

其他安装

TS35导轨安装，或用螺钉固定柜体上

安科瑞新品分体式旋转安装交流变送器BA50(II)-AI/IF输出4-20mA模拟值