

LED调光器 单路恒流PWM调光器 带遥控器

产品名称	LED调光器 单路恒流PWM调光器 带遥控器
公司名称	珠海市昱华电子科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	珠海市国家高新区(金鼎)唐家唐苑三路三号
联系电话	86-7566281153 15819498823

产品详情

产品简介

yh-2035/2070调光器，该产品单路恒流pwm（脉宽调制）驱动350ma/700ma输出，专用于恒流大功率灯珠的led灯具，可以串联1~12个3w灯珠。要求调光器前端配有dc12~48v的开关电源，后端驱动的大功率灯具里面不需要增加任何电路元件，直接与解码器输出端串联使用。

该调光器能满足您在不同时段与不同环境的光线需要，同时又延长led灯具寿命，节能省电，绿色环保。配合调控各种led照明灯，如led灯条、led面板灯、led灯杯、led筒灯、led天花灯等等led照明灯等。

性能参数

型 号:	yh-2035/2070
输入电源:	dc12v-dc48v
信号输出:	单路恒流pwm
负载最大电流:	恒流350ma/700ma

输出功率:	1 ~ 12颗1w/3w大功率led灯珠
遥控方式:	旋钮+红外遥控
调光范围 :	0 ~ 100%
灰度级别:	512级
工作温度:	-35 -55
外观材质:	白色/环保塑料
ip级别:	不防水
保修期限:	2年
产品尺寸:	l87 × w87(mm)
遥控尺寸:	l86 × w33(mm)
包装尺寸:	l96 × w91 × h61(mm)
重量(毛重):	210克

二、功能特点

- 1.支持dc12v~dc48v宽电压输入。
- 2.输出最多可以由驱动1w/3w灯珠12串3并或先并后串组成
- 2.标准86型开关插座大小，方便安装。
- 3.0~100%亮度调节，手动旋钮式无级调光+红外遥控器调光，方便实用。
- 4.512级灰度，调节灯光柔和稳定细腻，无频闪现象。
- 5.关灯延时、调光缓变、夜光指示等多项人性化设计。
- 6.25%、50%、75%、100%四种亮度及四种diy情景模式快速选择功能。
- 7.可连接功率扩展器放大功率。