

LED调光器 3路恒压0-10V调光驱动器

产品名称	LED调光器 3路恒压0-10V调光驱动器
公司名称	珠海市昱华电子科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	珠海市国家高新区(金鼎)唐家唐苑三路三号
联系电话	86-7566281153 15819498823

产品详情

产品简介

yh-435专用于接收0/1 ~ 10v信号调光，三路恒压pwm（脉宽调制）输出。它解决led灯具和传统荧光灯调光系统的兼容问题，不必更换原有的调控方式，便可轻松实现调光效果。使用中要求调光器前端配有dc12 ~ 24v的开关电源，后端驱动的led灯具带有限流设计。

性能参数

型 号:	yh-435
输入电源:	dc12v ~ dc24v (可订做5v)
信号输入:	0/1 ~ 10v或短路调光
信号输出:	三路恒压pwm
负载最大电流:	5a*3ch
输出功率:	120w(12v) /240w(24v)

调光范围：	0 ~ 100%
灰度级别:	512级
工作温度:	-35 -55
外观材质:	白色塑料外壳
ip级别:	不防水
保修期限:	2年
产品尺寸:	l125 × w45 × h36(mm)
包装尺寸:	l131 × w49 × h49(mm)
重量(毛重):	100g

二、功能特点

- 1、 0/1-10v调光信号至pwm调光信号转换。
- 2、 输入输出光电隔离保护。
- 3、 兼容各大品牌照明调光系统接口。
- 4、 自动适应dc12v~24v的工作电压。
- 5、 yh-435型号：三通道输出，每路最大可负载5a电流，共15a。
- 6、 根据需要可以多台0/1-10v调光驱动器工作或者增加我司功率扩展器。

