

寻址接收机WK-F601

产品名称	寻址接收机WK-F601
公司名称	南京万凯自动化系统有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市玄武区营苑西村16-112
联系电话	86-02585367189 18651699835

产品详情

主要特点：

可同时接收100路节目；

遥控选台，遥控调节音量；

自动开关机；

采用最新的锁相环技术，无须担心频率漂移；

采用射频的自动agc电路，具有特强的输入信号适应范围，从38db-78db均可解调出纯真清晰的声音，系统免维护；

具有本地手动开关插播功能；

输入信号频率范围：87mhz~188mhz;

接收灵敏度：38db;

音量控制：32级可调，数字电位器，专配遥控器，机房软件可控终端音量；

音频频率响应：80hz-16khz；

主要参数：

检测项目	参数值/方式

工作频率范围	88mhz ~ 188mhz
接收灵敏度	38dbuv
输出不失真功率	60w
音量调节	32级可调 , 数字电位器
尺寸	265x205x65mm