

松下蓄电池12V120AH

产品名称	松下蓄电池12V120AH
公司名称	北京睿晟致诺贸易有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市密云区北庄镇北庄村华盛路142号政府办公楼223-869
联系电话	15611806986 15611806986

产品详情

SOR公司是最zhuming的开关制造公司，是唯一一家生产集压力、差压、温度、液位、流量开关为一体的专业化国外公司。其产品以品种齐全，性能优越而被广泛应用于国内石油、化工、电力、冶金、制药、造纸、食品等各个行业，并得到用户的认可。

压力开关：

可提供普通压力开关、真空开关、电器单元密闭型开关、双设定点开关及可调切换 差式开关。

承受最大工作压力：700bar

标准产品承受温度：204 ° C（如有更高的温度要求可以加附件冷凝圈）

压力设定点可调范围：压力开关 1.5mbar~480bar ；真空开关 100 mbar~-5.5 bar

温度开关：

以压力开关结构形式为基础，在引压口处加装温包、毛细管等温度感应元件

承受被测介质温度：590 ° C

承受最大工作压力：158bar

温度设定点可调范围：-45 ° C~540 ° C

差压开关：

可提供适应不同介质、不同进口压力范围、不同压差范围的多种系列差压开关

承受最大工作压力：210bar

承受最大差压：210bar

标准产品承受温度：204 ° C（如有更高的温度要求可以加附件冷凝圈）

压差设定点可调范围：0mmwc~175bar

液位开关：

产品可分为浮球式和沉桶式两大类

适用介质最小比重：0.37

标准产品承受温度：-54 ° C~343 ° C（采用不锈钢、陶瓷开关单元或者加延长冷凝杆可达到 538 ° C）

标准产品承受温压等级：155bar 38 ° C 128bar 232 ° C（浮球式标准产品）248bar 38 ° C 233bar 232 ° C（沉桶式标准产品）

流量开关：