

# 伊藤8KW汽油发电机|8千瓦发电机价格

产品名称	伊藤8KW汽油发电机 8千瓦发电机价格
公司名称	上海昊利电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	嘉定区安亭镇昌吉路156弄
联系电话	86-13651712972 13585689158

## 产品详情

### 伊藤8kw汽油发电机|8千瓦发电机价格

#### 8kw单相汽油发电机

品牌	伊藤动力
型式	yt8000dce
频率(hz)	50
最大输出功率	8(kva)
额定电压 (v)	220
额定输出功率	7.5(kva)
功率因素	(cos )1
发动机型号	em420
邮箱容积 (l)	15
连续工作时间	( h ) 8
型式	单缸四冲程风冷顶置气门汽油发动机
排量 (ml)	420
发动机最大功率输出	(hp/rpm)15
启动系统	手起动
相数	单相
噪音 ( db )	74
燃油	车用无铅汽油
机组	l*w*h
包装尺寸 (mm)	720*560*580
净重(kg)	95

售后服务	伊藤原装 全国联保
质量保证	质保一年终身维护
产品信息	含17%增值税不含全国各地物流配送费
联系人	张丹丹（经理）
直销热线：	18616641527
在线qq:	2697531695
公司地址：	上海市嘉定区安亭镇昌吉路156弄49号

## 汽油发电机的维修保养

汽油发电机因其体积小，重量轻、操作简单、移动方便等特点，广泛应用于电信、金融、医院、商店等行业。同柴油发电机组一样，除正确进行操作外，必须定期对汽油机各部件进行系统、细致的检查、调整和清洗，预防早期磨损的各种故障发生并建立机组的使用记录，严格记录使用中的各项数据，尤其是每次使用时间。使用时间的累加，是进行维护保养的重要依据。针对汽油发电机的不同特点，除日常每次使用完后必要的清洁工作外，我公司对汽油机的保养一般分为a、b级。

a级保养：每工作50小时后进行

- 1清洗滤油杯，旋开化油器浮子室下放油螺塞，排出沉淀物；
- 2清洁火花塞，检查火花塞电极间隙，必要时加以调整；
- 3检查气门间隙，必要时调整；
- 4清洗曲轴箱，更换润滑油。

b级保养：每工作100小时后进行

- 1完成a级保养全部项目；
- 2清洗油箱、化油器浮子室，清洗或更换空气滤清器；
- 3拆下导风罩，清除飞轮叶片及缸盖、机体散热片上积垢；
- 4拆卸汽缸盖，清除积碳；
- 5检查点火正时，必要时调整。

伊藤8kw汽油发电机|8千瓦发电机价格|yt8000dce价格