

# 美国MOUNTZ:PTT 扭力和角度分析仪

产品名称	美国MOUNTZ:PTT 扭力和角度分析仪
公司名称	深圳市电臻科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区松岗街道朗下社区第二工业区154幢104号
联系电话	0755-29483523 13352962120

## 产品详情

### 美国mountz:ptt 扭力和角度分析仪

主要特征: 设计用于校验产品、质量控制和电动/手动工具的校验。  
特有“arc”技术，可以快速自动识别所连接的传感器。  
随机附带数据收集软件，可在电脑里进行数据收集和分析。  
在正转和反转方向的峰值扭力和角度均可同时显示和检测。  
到达高或低设置时，特有峰鸣器和led发出提醒。  
可以和大部的mv/v传感器并存贮多至15个传感器的数据。  
5vdc的负载能力可与无碳刷转动型传感器连接，校测脉冲工具和高rpm工具。 便携设计内置展示架。

### 特征参数:

精度：读数在规定力矩范围的20% - 100%时，精度误差  $\pm 0.5\%$ ;

读数在规定力矩范围的10% - 20%时，精度误差  $\pm 1\%$ ;

输入信号：满刻度时1.0 - 4.0mv/v, blrtsx满刻度时5vdc

输出电压：12v

显示精度：优于读数的  $\pm 0.25\%$ ， $\pm 1$  个数字。

显示数字：4位数字

存贮能力：最多1000个读数

传感器存贮：15

扭力测量单位：lbf.ft、lbf.in、ozf.in、n.m、kgf.m

湿度：5%-95% n.c.

操作温度：0-55 ° c

电源：电池或交流110v或220v

电池寿命：充电后10小时

cw/ccw自动：

输出：数据、扭力、单位、角度

通信：rs-232

尺寸：8.5 " x4.25 "

清零模式：手动或自动

操作模式：:轨迹、峰值、第一峰值、电动工具和角度模式。

滤波器：500hz，1500hz，3000hz。

角度输入：360计数每转

角度分辨：1 °

最大角度分辨：9999 °