

CZJ-B4振动监控仪

产品名称	CZJ-B4振动监控仪
公司名称	科隆振动传感器（昆山）有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:科隆振动 型号:CZJ-B4 测量:烈度/位移
公司地址	昆山市周庄镇崇远路333号A2幢5楼5017号(集群登记)
联系电话	0512-55272837 15862658767

产品详情

CZJ-B4振动监控仪

与SZ系列磁电式速度传感器相配合，可对各种旋转机械的轴承振动的幅度和烈度进行连续监视和测量。

它有盘装和挂壁式二种供用户选择。主要功能 具有线性修整功能。具有上电和掉电保护功能。自动保存报警后的历史峰值和历史报警状态。 设置参数和测量历史参数在停电后能长期保存。

技术参数 输入信号：SZ系列磁电式速度传感器； 频响范围：振动表 10~200Hz；烈度表 10~100Hz； 显示方式：3位LED数字显示，准确度：±1.0%； 测量范围：0~500 μm（峰-峰振幅值）；0~30.0mm/s（振动烈度）； 电流输出：对应量程线性输出4~20 mA； 准确度：满量程的±1.0%；z、ui大负载：500 ； 缓冲输出：传感器原始信号输出（TDM信号）；报警设定：每通道上限2点，并在满量程范围内任意设定；报警输出：LED指示灯，继电器开关量输出，容量AC250V /2A，DC28V /2A；使用电源：220VAC ±10%，50Hz ±5%；功耗 < 10W； 使用环境：温度0~50 ；储存温度 -40~60 ；相对湿度 20~90%（非冷凝）； 周围无腐蚀性、无强磁场等场合；