

# 金能量SS12-33英国KE蓄电池12V33AH深循环放电电源

产品名称	金能量SS12-33英国KE蓄电池12V33AH深循环放电电源
公司名称	狮克电源（山东）有限公司
价格	380.00/只
规格参数	品牌:KE金能量 型号:SS12-33 产地:英国
公司地址	北京市昌平区沙顺路88号
联系电话	13240167779 13240167779

## 产品详情

金能量SS12-33英国KE蓄电池12V33AH深循环放电电源

KE系列阀控式密封铅酸蓄电池使用说明

1.蓄电池已充足电出厂，蓄电池宜在20 -25 环境中使用，并采用正确的充、放电方式，否则将影响电池的使用寿命。

2.充电时，将电池正、负极接到充电器对应的正、负极输出端，并采用恒压限流充电方式。对于循环使用和浮充使用，其充电电压规定如下（25 ）：

电池额定电压（伏）	循环使用	浮充使用
2v	2.35v ~ 2.40v	2.23v ~ 2.27v
6v	7.20v ~ 7.50v	6.75v ~ 6.90v
12v	14.4v ~ 15.0v	13.5v ~ 13.8v
最大起始充电电流（安）	0.25C	0.25C
所需充电时间（小时）	10 ~ 14（50%DOD）	>48

注：C为蓄电池额定容量值，如10AH的电池，C=10，即最大电流 0.25 × 10=2.5安培

1.放电时，对于不同放电电流，其终止电压规定如下：

放电电流（安）	终止电压（伏）		
	2v电池	6v电池	12v电池
0.10C	1.80v	5.40v	10.8v
0.1C~1.0C	1.75v	5.25v	10.5v
>1C	1.60v	4.80v	9.60v

4.为了延长电池使用寿命，应防止电流过放、过充。