

# 优质桑拿锁/自弹式桑拿锁/好质量桑拿锁

产品名称	优质桑拿锁/自弹式桑拿锁/好质量桑拿锁
公司名称	东莞市石龙鼎程五金电子厂
价格	46.00/把
规格参数	加工定制:否 品牌:鼎程 型号:em806
公司地址	东莞市石龙镇长龙路三街七号
联系电话	86-076981380326 13713321627

## 产品详情

特大喜讯：桑拿柜锁100-300套40元/套

1000套以上39.9元/套

月销万套电子桑拿锁/更衣柜锁/电子桑拿锁/智能桑拿锁/洗浴柜锁

### 自弹桑拿锁使用说明

#### 一、 初始化：

打开电池盒盖，装电池的上面有一个孔，当按键上电时（不放置卡片），锁内发出一声短响表示桑拿锁初始化成功。此时，按一下“滴”就是单卡开门，一直按此键不放直到响第二声，此锁为双卡开门。

#### 二、 配置总管卡；

按键上电，锁内发出一声短响后，绿灯亮，此时靠第一张卡就为设置卡（也叫总卡）。总管卡可以有三个功能：配置卡片；删除卡片；可开门。

#### 三、 配置客人卡；

客人卡只能配置一张，其配置方法为：柜锁初始化单卡开门后，总管卡靠一下，灯不断的闪烁（此时为增加配卡状态），然后把要配置的客人卡靠上去“滴”的一声响，配置成功。（注：配卡一定要在灯没灭的状态下配置）

#### 四、配置服务员卡；

最多能配置13张服务员卡，配置方法为：柜锁初始化双开开门后，接着靠一下总管卡，灯不断的闪烁（此时为增加配卡状态），然后靠一下客人卡“滴”一声，再靠一下服务生卡“滴”一声，配卡成功（注：配卡一定要在灯没灭的状态下配置）

#### 五、用卡开门

##### 1. 用总卡开门：

在感应区内放置设置卡，锁内发出一声响，绿灯闪动,此时锁处于增加卡片状态，门锁也会打开；（一般情况下不要用总卡开门）

2.单卡开门：客人卡靠一下，柜子就会自动打开（这就是单卡开门）

3. 双卡开门：在感应区内靠一下服务员卡，如果读卡成功，锁内发出一声短响，绿灯亮，接着客人卡在靠一下“滴”，读卡成功，柜门就会自动打开（这就是双开开门）。如果单独连续靠服务员卡或者连续靠客人卡都不能打开门锁，（放卡片没有先后顺序）。

#### 六、删除客人卡；

在感应区内放置设置卡（总卡），如果读卡成功，绿灯闪，再放置设置卡，连续读设置卡三次，锁内发出一声长响后，绿灯快闪，把要删除的客人卡放于感应区，如果读卡成功，锁内发出一声响，则客人卡删除成功。如果配置为双卡模式，在客人卡删除的同时，服务员卡也被删除。

#### 七、删除所有的客人卡和服务员卡；

在感应区内连续读卡10次，如果读卡成功，一声长响，灯灭，则删除所有卡。下一次再读卡，第一张为设置卡。

#### 八、删除单张服务员卡；

与删除客人卡方法相同。

"供应优质桑拿锁/厂家促销自弹式桑拿锁/好质量桑拿锁"的重量为0.4，型号是EM806，规格为套，适用范围是酒店，宾馆，桑拿，洗浴中心，品牌为鼎程，加印LOGO是可以，材质为ABS塑胶，加工定制是否