

HNYJS绝缘油介质损耗测试仪

产品名称	HNYJS绝缘油介质损耗测试仪
公司名称	武汉华能联创电气有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:华能联创 型号:HNYJS
公司地址	武昌区民主路428号(小东门建材市场四楼418号)
联系电话	027-88040496 18971541447

产品详情

HNYJS绝缘油介质损耗测试仪是用于绝缘油等液体绝缘介质的介质损耗角及体积电阻率的高精密仪器。一体化结构。内部集成了介损油杯、温控仪、温度传感器、介损测试电桥、交流试验电源、标准电容器、高阻计、直流高压源等主要部件。

HNYJS绝缘油介质损耗测试仪不受环境温度,湿度等影响,保证仪器长时间使用后仍然精度一致.仪器内部采用全数字技术,全部智能自动化测量,配备了大屏幕液晶显示,全中文菜单,每一步都有中文提示,测量结果可以打印输出。

产品特征

- 1, 采用全数字技术,全部智能自动化测量。
- 2, 先进的高频感应加热方式,加热均匀、速度快、控制方便。
- 3, 大屏幕液晶显示,全中文菜单,测量结果可以打印输出。

产品别称

油介质损耗测试仪、精密油介损测试仪、绝缘油介质损耗测试仪、油介损测试仪、绝缘油介损测试仪

技术参数

1

使用条件

-5 40 RH<80%

2

电源

AC 220V \pm 10% 频率无限制

3

高压输出

1000V 2200V 每隔200V

精度

2%

容量

50VA 输出电流25mA

4

温控感应炉

最大功率500W

5

温度控制范围

<100

6

温度测量误差

± 0.5

7

控温误差

± 1

8

控温时间

室温到90 小于20min

9

测量范围

tg 无限制

C x 15PF-300PF

Rx 10M-10T

HNYJS绝缘油介质损耗测试仪详细技术参数请咨询武汉华能联创电气有限公司的客服，厂家报价，可定制