

6分区可调音量合并式广播功率放大器 800W S-6800

产品名称	6分区可调音量合并式广播功率放大器 800W S-6800
公司名称	广州瑞骏电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市增城区新塘镇荔新13路45号四楼
联系电话	020-22612132 18578618815

产品详情

- 1、采用先进高效功率放大电路，足功率输出，工艺简洁美观；
- 2、内置MP3解码播放模块，支持U盘与TF卡接入播放，配送红外遥控器，便于用户操作；
- 3、支持手机蓝牙连接，可通过手机播放器进行点播节目。
- 4、设有6路分区管理输出，每路分区设有5级音量控制；
- 5、设备采用8段数码管显示区域与音量的级别，轻触开关控制，操作简单方便；
- 6、设有2路话筒输入（输入灵敏度设有10mv与250mv供于选择应用）；
- 7、设有2路AUX线路输入，1路EMG紧急输入，1路辅助输出；
- 8、功率输出设有70V/100V定压输出，及4-16 定阻输出，输出有效功率为800W；
- 9、输出频响范围为100~16KHz；
- 10、每路信号输入设有独立音量控制（除EMG信号输入外），并带有高低音与总音量调节；
- 11、设有3级优先功能，EMG为最高优先，其次是话筒1（MIC1)设为第2级优先，第3级为AUX1、AUX2、MIC2；
- 12、设备设有异常工作保护警告功能，当输入信号过大、负载过重、温度过高、线路短路时，对应的指示灯提示，有极高的可靠性。
- 13、3U标准机箱设计，铝合金面板，美观实用。箱体尺寸485*132*440mm，电源功耗为1200W