

# 补偿流量积算记录仪/智能仪表

产品名称	补偿流量积算记录仪/智能仪表
公司名称	上海华江仪表研究所
价格	1500.00/台
规格参数	类型:补偿流量积算记录仪 品牌:华江仪表 型号:HJ
公司地址	上海市奉贤区青村镇朱店村林东路185号
联系电话	02133928786 15960306333

## 产品详情

类型	补偿流量积算记录仪	品牌	华江仪表
型号	HJ	测量范围	记录内存4M，可记录26万个数据
测量精度	± 0.05%		

- 1) 采用128\*64点阵液晶屏，汉字菜单，记录和曲线显示功能。
- 2) 蒸汽流量密度计算采用“国际公式化”委员会（ifc）拟定和推荐的ifc1997ii区公式，计算精度为± 0.05%。
- 3) 记录内存4m，可记录26万个数据
- 4) usb转贮接口，可将记录数据转贮到u盘。

内容	代码及说明	
	代码	说明
	xsr10fc/	
外形尺寸	a - h	160 × 80 × 150 (w × h × l)
流量输入信号	i	直流电流 (4 - 20) ma、(0 - 10) ma或 (0 - 20) ma
	v	直流电压 (0 - 5) v、(1 - 5) v
	m	直流毫伏 (订货时注明量程范围)
	k	脉冲输入
温度输入信号	e	热电偶k、s、r、b、n、e、j、t
	r	热电阻pt100、cu100、cu50、ba1、ba2、g53
	i	直流电流 (4 - 20) ma、(0 - 10) ma或 (0 - 20) ma

	v	直流电压 (0 - 5) v、(1 - 5) v
	m	直流ma (订货时注明范围)
压力输入信号	i	直流电流 (4 - 20) ma、(0 - 10) ma或(0 - 20) ma
	v	直流电压 (0 - 5) v、(1 - 5) v
	m	直流毫伏 (订货时注明量程范围)
	l	远传压力表
报警点数量	t	t0:无报警 t1 - t2:1 - 2点报警
变送输出1	a0	无变送输出1
	a1	电流输出 (4 - 20) ma、(0 - 10) ma或(0 - 20) ma
	a2	电压输出 (1 - 5) v、(0 - 5) v
	a3	电压输出 (0 - 10) v
	a4	其它输出
变送输出2	a0	无变送输出2
	a1	电流输出 (4 - 20) ma、(0 - 10) ma或(0 - 20) ma
	a2	电压输出 (1 - 5) v、(0 - 5) v
	a3	电压输出 (0 - 10) v
	a4	其它输出
外供电源 (最多可同时选择两组外供电源, 订货需注明)	b0	无外供电源
	b1	外供24v dc, 误差小于±5%, 50ma
	b2	外供12v dc, 误差小于±5%, 50ma
	b3	外供精密电压源, 误差小于±0.2%, 40ma
	b4	外供精密恒流源, 误差小于±0.2%
通讯接口 (独立供电, 全隔离, 2400 - 19.2k仪表地址0 - 99, 应答延迟小于500 μs)	s0	无通讯接口
	s1	rs - 232接口
	s2	rs - 485接口
仪表电源	v0	220v ac
	v1	24v dc
	v2	12v dc
	v3	其它
usb转贮接口	usb	不带可省略
打印功能 (不带可省略)	p	p表示带打印功能
非标准功能 (不带可省略)	n	n表示非标功能
液晶屏颜色	b	蓝底白字
	y	黄底黑字

尊敬的客户，您好！由于我司仪表功能、规格较多，网上报价为基价，具体价格面议！由此给您带来的不便，我们向您致以诚挚的歉意！