

供应 强光手电筒自行车音响插卡音响低音炮户外插卡音响

产品名称	供应 强光手电筒自行车音响插卡音响低音炮户外插卡音响
公司名称	深圳海一丰科技有限公司
价格	78.00/个
规格参数	品牌:乐记 型号:h2-3
公司地址	深圳市宝安区西乡街道南昌社区南昌第一工业区D栋七楼702 (办公场所)
联系电话	13033200931 15017910761

产品详情

厂家批发

三大优势：1：价格-绝对优势

2：质量-检测保证

3：售后-安全保障

全新a品2200毫安超大容量电池，续航时间可长达60h

全新进口creeq5灯珠，为您可照出300m长的距离！

全新高保真36内磁喇叭，为你播放出高品质的音乐！

基本功能描述：

- tf卡：mp3文件播放。
- fm收音机：87-108mhz

- line-in输入：可以作为其它设备的音箱使用
- line-out输出：可以输出音频到其它设备
- usb声卡功能：台式机也可以出声了。
- 直接usb读写tf卡，
- 电源线、usb数据线合二为一。
- 电池电压低提醒功能：当电池电压低时，紫色灯会闪亮3次，然后间隔3秒后，会再次闪烁，这样重复三次后即大约30秒后自动关机，
- 当暂停5分钟左右，将自动关机。
- 独立手电筒控制：光亮、半亮、全亮、闪烁四种模式，手电筒报警功能

产品规格：

扬声器输出值: thd+n=0.15%@2.0w snr=90db@2.0w

耳机输出值: thd+n=0.6%@32 snr=90db@32

电池：全新a品2200毫安电池

（已经过ul\ce\msds\sgs\reach\iec62133\un38.3等相关认证

播放时间:使用扬声器约10~20小时（视音量大小而定）使用耳机约60小时

照明时间：15--30小时（视电筒档位而定）

照射距离：250米--300米

充电时间: usb充电：5--7小时usb（5v/500ma）ac变压器充电：5小时（选配）

fm收音: 87~108mhz储存容量: tf卡或2g~32g（视产品标注）音乐格式: wav/ mp3

外观尺寸：175x45x45mm 重量：405g

按键功能和使用操作：

共有5个按键：mode、play、next、prev、lamp

没有设置独立的电源开关。当长时间（大约5分钟）处于暂停状态时，系统会自动关机。

1. mode键

在开机状态，短按为手动切换工作模式：tf卡 fm收音 line-in之间循环。

在任何的模式下长按m键启动与关闭警报呼助功能、短按也关闭警报

注意：关机后请把电源适配器拔出电源插座，以节约电能，并延长产品使用寿命。

2. play键：开关机/播放/暂停：

长按为开关机，短按为暂停、播放之间切换。只有在fm模式时：短按为自动搜索电台，并在搜索到每一个电台时预播放2秒，然后再继续搜索下一个电台；直到全部频率搜索完毕并保存电台。

3. next键：下一首或下一个电台/音量增加:

a在播放tf卡音乐时，短按为选择下一首。长按（超过2s）为音量加大。

b在fm模式时，短按为下一个电台（频率增加方向）。长按（超过2s）为音量加大。

4. prev键：上一首或上一个节目频道/音量减小:

a在播放tf卡中音乐时，短按为选择上一首。长按（超过2s）为音量减小。

b在fm模式时，单按为上一个电台（频率减小方向）。长按（超过2s）为音量减小。

5. lamp键：手电筒专用按键（电筒专用）:

在任何的模式下长按lamp键开启电筒：短按光亮、半亮，全亮，闪烁，依次按键四种模式。双击此键耳机/外响/充电之间切换

6.res是设备系统复位键(拧开灯头可见)

7.状态指示灯：当开启时有灯亮，播放时会闪烁，不同状态时颜色会有所差别。

8.当插入外部电源时，有单独的指示灯，即使关机也亮。

9. usb声卡/u盘使用：在关机状态下，连接usb数据线到电脑，再开机，则自动进入usb声卡和u盘读写模式，直接通过电脑向tf卡读写文件。当长按play键，则手动关机；当拔掉数据线后，自动播tf卡里mp3的音乐。

10.在mp3模式下，插入usb数据线，只是进行充电，不会切换工作状态。

"【厂家供应】强光手电筒自行车音响插卡音响低音炮户外插卡音响"的适用送礼场合为广告促销,商务馈赠,节日,乔迁,生日,颁奖纪念,展销会,开业典礼,员工福利,公关策划，型号是H2-3，品牌为乐记，加工定制是是，加印LOGO为可以