

FPW-201变送器、功率变送器、标准866W功率变送器

产品名称	FPW-201变送器、功率变送器、标准866W功率变送器
公司名称	苏州迅奥电子科技有限公司
价格	900.00/台
规格参数	加工定制:否 品牌:苏州迅奥电子 型号:fpw-201
公司地址	江苏省苏州市吴江区汾湖开发区金家坝金华路199号
联系电话	0512-63212627 18606253771

产品详情

商品详细介绍：

fpw-201功率变送器是采用先进的测量技术制造的变送器,产品的集成度高,可靠性好,具有优异的精确度和长期稳定性,可广泛应用于需要将功率信号转化为直流小信号输出的场合。可与各类仪表及dcs,plc等系统配套使用。在油田、石化、制造、电力、冶金等行业的重大工程中有着广泛的应用。

技术参数:输入电压: 150v, 300v, 400v,690v,750v

电流: 1a, 5a输入负载电压互感器pt: 0.1va 电流互感器ct: 0.2va允许过载 电压×2倍标称值持续; 电流×2倍标称值持续; 电流×10倍标称值10s精度

±0.2%ro, ±0.5%ro响应时间 400ms输出电压 0~10vdc,

0~5vdc(负载电阻=输入电压/10ma)输出电流 0~20madc, 4~20madc(负载电阻=10v/输出电流)输出波纹 0.5%ro(峰峰值)工作环境温湿度 0~50 /小于95%相对湿度(无冷凝状态)贮存环境温度 -20~70 /小于70%相对湿度(无冷凝状态)使用电源 ac220±10%, 50hz

可订制特殊规格(dc110v, 220v±20%) 隔离

输入/输出/电源/外壳电源消耗 dc约3w, ac约4va外壳材料 abs防火材料重量 约650克

耐压强度 ac2kvrms/min绝缘阻抗 dc500v时大于100m 外形尺寸 119(L)×109(W)×75(H)mm安装方式 35mm标准导轨、底座螺钉安装

"FPW-201变送器、功率变送器、标准866W功率变送器"的频率为50、60(Hz), 测量范围是0-866W, 尺寸为119(L)×109(W)×75(H)mm(mm), 加工定制是否, 重量为0.650(kg), 型号是FPW-201, 测量精度为0.1%, 精度等级是0.2%, 适用范围为变送、隔离、转换, 品牌是苏州迅奥电子