

单相医用漏电流测试仪 YX2672E

产品名称	单相医用漏电流测试仪 YX2672E
公司名称	北京鸿苑鑫仪科技有限公司
价格	6800.00/台
规格参数	加工定制:否 品牌:鸿苑鑫仪 型号:yx2672e
公司地址	北京市海淀区蓟门里小区南商业楼四层428号房间
联系电话	15611688481

产品详情

单相医用漏电流测试仪 型号:yx2672e

简要介绍：yx2672e型泄漏电流测试仪是根据
国标gb9706.1-2007、《(iec60601-1) 医用电气设备 第一部分 安全通用要求》而研制、生产。用于测试医用电气设备的漏电流，包括：对地漏电流、外壳漏电流、患者漏电流和患者辅助电流的测量。yx2672e型系列单相(医用)漏电流测试仪具有交、直流电流测试功能，并采用真有效值测试电路，能够将测试的直流和1~1mhz各种频率复合波交流电流通过计算转换为有效值，且能进行标准所要求的各种开关组合测试；仪器还能够提供输出0~250v、50hz交流正弦波可调测试电源。主要技术参数：1. 输出电压：v1、v2 ac 150v~250v；2. 测量电流范围：ac、dc 0.001~10.0 ma 真有效值；3. 超泄漏截断报警电流：0.01、0.05、0.10、0.50、1.00、2.50、5.00、10.0 ma；4. 频率范围：0~1mhz、md 1000 阻抗；5. 超泄漏显示：声光报警，同时切断电压；6. 隔离变压器额定容量：yx2672e 500va；yx2672ea 1000va（此型号价格为7000元）；yx2672eb 2000va（价格为8200元）；7. 电源：ac 220v±10% 50hz。性能特点：1. 测试数据全面符合国标gb9706.1-2007、《(iec60601-1) 医用电气设备 第一部分 安全用要求》规定；2. 完备的测试功能。具备gb9706.1-2007标准要求的全部漏电流测试功能，包括：b型和bf型和cf型单相对地漏电流、外壳漏电流、患者漏电流和患者辅助电流的测量；3. 完善的开关组合。能进行标准所要求的各种状态的开关组合测试；4. 具有交、直流电流测试功能。采用真有效值测试电路，能够将测试的直流和1~1mhz各种频率复合波交流电流通过计算转换为有效值及单独直流测试功能；5. 具有单相各种功率要求的系列产品。

产品图片

北京鸿苑鑫仪科技有限公司

电话：010-56288201 传真：010--82754140

15210853910 吴小姐,15611688481 王经理

地址：北京市海淀区蓟门里小区南商业楼四层428号房间 邮政编码：100191

"单相医用漏电流测试仪 YX2672E"的产品用途为用于测试医用电气设备的漏电流，包括为对地漏电流、外壳漏电流、患者漏电流和患者辅助电流的测量，型号是YX2672E，测量精度为0.01，品牌是鸿苑鑫仪，加工定制为否，测量范围是AC、DC0.001 ~ 10.0mA真有效值