

# 学全牌XQ2012型五线谱电教板

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 学全牌XQ2012型五线谱电教板                |
| 公司名称 | 浙江学全科教仪器有限公司                    |
| 价格   | 1300.00/台                       |
| 规格参数 | 品牌:学全牌<br>材质:铝合金包边<br>规格:1.8*1m |
| 公司地址 | 中国 浙江 金华 永康市 前仓镇后吴              |
| 联系电话 | 086 0579 88023546 15967902379   |

## 产品详情

### 主要特点

面感：感应式面板，可以通过过两根教鞭进行发音

显示：3段 led显示。

操作：音色、节奏、曲库选择采用数字按钮【+】/【-】钮选择，其他功能键直接选择。

音色：128种标准gm音色及1组键盘打击乐音色。

节奏：100个

曲库：680首。

录：1首实时录音，录音时间2小时以上。

放：录音回放。

和弦记忆【i】—【iii】：3组，可通过清除键【clear】清除。

速度：使用速度【+】和速度【-】键，可在40-280范围选择。

主音量：使用主音量【+】和主音量【-】键，可在0-31范围选择。

伴奏音量：使用伴奏音量【+】和伴奏音量【-】键，可在0-31范围选择。

节奏控制：启/停。

其他功能：节拍器、调名选择【+】/【-】等。

## 主音量

主音量功能做为直选按键存在，分别为主音量【+】和主音量【-】，可通过这两按键调节整体音量，范围0~31；同时按下主音量【+】和主音量【-】，则恢复至预设值。

## 伴奏音量

伴奏音量功能做为直选按键存在，分别为伴奏音量【+】和伴奏音量【-】，可通过这两按键调节节奏整体音量，范围0~31，在曲库状态下，此两按键无效

## 音色

### 数量

128种gm音色，1组键盘打击乐音色。

### 选择

选择音色时，对应led点亮，3段led显示当前音色序号xxx，可通过数字钮【0】~【9】直接输入所需的音色序号；或直接用【+】/【-】钮进行循环选择，按钮不放则序号连续增加或减少。

## 调名选择

通过调名选择【+】/【-】可以选择对应的c/c#/d/d#/e/f/f#/g/g#/a/a#/b音调，相应的指示灯点亮。

说明：开机默认为c。

## 节奏

### 数量

共100种节奏，。

### 选择

按【节奏】钮进入节奏状态后，对应led点亮，3段led显示节奏序号（rxx），可通过数字钮【0】~【9】直接输入所需的节奏序号；或直接用【+】/【-】钮进行循环选择，按钮不放则序号连续增加或减少。

当启动节奏后，可以在任何时候选定一个新的节奏，新的节奏序号会在改变后立刻在led上显示出来。如果是在节奏的第一拍切换节奏，则马上响应新的节奏；如果在其他拍切换，新的节奏将在下一小节响应；新的节奏按原来节奏的速度进行播放。

## 节奏控制

按【启/停】键，可以立即播放节奏。

## 速度

可通过速度【+】/速度【-】钮调节速度，速度的调节范围为40-280。

按住速度【+】或速度【-】钮不放，可连续调节速度。

同时按速度【+】和速度【-】钮，速度恢复至预设值。

在节奏停止时选择节奏，速度自动设定为当前节奏的预设值，若在节奏播放时切换节奏，则速度不返回预设值。

## 录音准备

按下【录】钮，3段led的3点开始闪烁，表示进入录音等待状态，您可以选择需要的音色、节奏等准备录音。

## 启动录音

在录音准备状态下，按【启/停】键，启动录音，以后可任意使用【启/停】键来启动或关闭节奏。

在录音准备状态下，通过教鞭感应面板发音可进入录音状态。

启动录音后，对应的led灯停止闪烁，开始常亮。

## 结束录音

## 手动停止

录音状态下按【录】或者【放】钮，停止录音。

## 自动停止

录音过程中，如果存储容量用完，自动结束录音。

## 录音回放

按【放】钮即可进行录音曲目循环回放。

注意：

## 节拍器

按【节拍器】钮，对应的led指示灯点亮，节拍器按当前速度播放，节拍器的速度可以调整。再按【节拍器】键关闭节拍器。开启节拍器时，【+】/【-】钮可调节节拍数。节拍数可以是2，3，4。

当节奏正在播放，此时开启节拍器，则节拍器的拍数跟着当前节奏的拍数。当节奏停止时则拍数由用户自由调节。

说明：

录音时，您可打开节拍器，但不作为录音内容记录下来。

## 和弦记忆

通过【】/【】/【】任意一个按钮，调出上次记忆的发音，同时进入和弦记忆状态，将会记录教鞭指向面板的所有发音，按【清除】可清除当前一个和弦记忆的发音记忆。

说明：掉电后不保存和弦记忆。

## 曲库

### 数量

共有680首歌曲，选择后对应的指示灯点亮，表示进入曲库状态。

### 选择

歌曲选择：可用【+】，【-】钮或数字钮选择歌曲。

### 播放/停止

按【启/停】钮播放歌曲，3段数码管的最右边小数点点亮。

再按【启/停】/【曲库】钮可停止播放。

### mp3功能

可经过mp3模块的菜单选择播放u盘/sd卡中歌曲或者收音。

### line in功能

可以通过line in接口播放其他音源的声音。

公司还供应五线谱黑板 磁性音符等 有意者联系我

"供应学全牌XQ2012型五线谱电教板"的录音时间为2小时以上，曲库是680首，规格为1.8\*1m，品牌是学全牌，材质为铝合金包边，节奏是100个