

# 供应云南HNLC-100A变压器直流电阻快速测试仪

产品名称	供应云南HNLC-100A变压器直流电阻快速测试仪
公司名称	武汉华能联创电气有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:华能联创 型号:HNLC-100A 大功耗:2500W
公司地址	武昌区民主路428号（小东门建材市场四楼418号）
联系电话	027-88040496 18971541447

## 产品详情

HNLC-100A变压器直流电阻快速测试仪采用典型的四线制测量法。以期提高测量电阻（特别是低阻）的准确度。程控恒流源、程控前置放大器、A/D转换器构成了测量电路的主体。中央控制单元通过控制恒流源给外部待测负载施加一个恒定、高精度的电流，然后，将所获得的数据（包括测试电压、当前的测试电流等）进行处理，得到实际电阻值。变压器绕组的直流电阻测试是变压器在交接、大修和改变分接开关后，必不可少的试验项目。

### 产品特征

- 1、外形轻巧，便于携带，测试速度快。
- 2、测试电流：5A，10A，20A，50A，100A
- 3、采用国外进口优质元器件，软件设计多重抗干扰程序，测量结果准确度高，重复性好。
- 4、可存储255试验数据，并且可打印存储的所有试验数据，使用方便。

## 5、液晶显示方式，适应各种不同的工作环境

### 产品别称

直阻仪、直流电阻测试仪、变压器绕组直流电阻测试仪、变压器直流电阻快速测试仪、变压器直阻快速测试仪、变压器直阻速测仪、变压器直阻快速测试仪

### 技术参数

测试电流： 5A 10A 20A 50A 100A

测量范围： 5A： 10m ~4

10A： 10m ~2

20A： 10m ~1

50A： 1m ~0.4

100A： 1m ~0.2

测量准确度：  $\pm 0.2\% \pm 2$ 个字（满量程）

显示方式： 128 × 64点阵显示（电阻显示为4 1/2位）

大分辨率： 5A 10A 20A 档大分辨率1  $\mu$

50A 100A档大分辨率0.1  $\mu$

电 源： AC 220V  $\pm 22$ V，50Hz  $\pm 2$  Hz

大功耗： 2500W（测试电流为100A时）

HNLC-100A变压器直流电阻快速测试仪详细技术参数请咨询武汉华能联创电气有限公司的客服，厂家报价，可定制