

500W电动车控制器 500w

产品名称	500W电动车控制器 500w
公司名称	上海跃晶电子科技有限公司
价格	150.00/件
规格参数	加工定制:是 工作电压:41-62 (v) 型号:500w
公司地址	青浦区白鹤镇香大路948号1 - 203D座
联系电话	15921468223

产品详情

本公司无刷电动车控制器采用性能非常优异单片机作为主控芯片，来实现控制和保护电动车的电机、电池，使电动车驱动系统工作在最佳状态，从而提高产品的可靠性和使用寿命；采用霍尔电子无级调速系统，具有欠压保护、过流保护、堵转保护等保护功能，可靠的对电动车电机和电池进行保护，确保电动车使用及安全；加入了全新的无刷电机控制器理论，实现了真正的智能型控制。

- 1、工作电压：dc 41v ~ 62v；
- 2、功率：500w；
- 3、欠压保护：dc 42v ± 1v进入欠压，dc 44v ± 1v进入正常；
- 4、限流电流：17a（有效值），最大脉冲电流35a
- 5、启动方式：手柄控制启动快慢，控制灵活；
- 6、刹车：高低电平；
- 7、堵转保护功能：自动判断电机在过流时是处于完全堵转状态还是在运行状态或电机短路状态，如过流时是处于运行状态，控制器将限流值设定在固定值，以保持整车的驱动能力；如电机处于纯堵转状态，则控制器2秒后将关闭输出，分为两级堵转保护。
- 8、防飞车功能：解决了无刷控制器由于转把或线路故障引起的飞车现象，同时具有启动防飞车功能，提高了系统的安全性。
- 9、120o/60o选择：120o与60o电机可相互切换，使用内部电阻跳线。

10、功率管动态保护功能：控制器在动态运行时，实时监测功率管的工作情况，一旦出现功率管损坏的情况，控制器马上实施保护，以防止由于连锁反映损坏其他的功率管后，出现推车比较费力的现象。

"500W电动车控制器"的类型为无刷电动车控制器，额定功率是500（w），型号为500W，工作电压是41-62（V），加工定制为是