

光电卡话机 卡尔

产品名称	光电卡话机 卡尔
公司名称	山东卡尔电气股份有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:卡尔 型号:ha979(4)td(lcd) :
公司地址	中国 山东 威海市 大连路58号
联系电话	86 631 5627779 13156311418

产品详情

型号：ha979(4)td(lcd)型

颜色：白色、红色

本机特点：

本机是目前所知国内唯一采用光电卡的智能话机，与ic卡机相比，具有插卡槽永不磨损、使用寿命极长的特点。是各行政机关及企事业单位办公电话的优选机型。

全汉化菜单提示，操作简单易懂，用户可以自购自设。

人手一卡，凭卡打电话，屏幕可以显示卡号、被叫电话号码、通话时长和话费余额等信息。

可设置禁拨电话号码。

国内、国际费率自动生成，适应最新的费率标准（用户不必担心费率的调整）。

可以通过管理卡增减通话卡的话费余额和规定通话权限（国际、国内、农话、市话等四级）。设置时不必

插入通话卡。

可设置当地传呼台、信息台号码，并分别规定其收费标准。

用户可以根据当地电信部门有关规定,设置各种局号的费率标准，能够适应多种特殊情况的设置。

可设定免卡拨号电话，如：119、110、112、120等。

可以设定话机工作方式为直拨外线或内部分机。

可以记录用户最近拨打的电话号码等信息,以备查询。

三级防雷电路,超强防雷功能。

振铃声大小可调。

免提音量大小可调。

安装方法：

打开外包装，取出主机及附件。

用弹簧线连接主机及手柄。

卸开接线盒，将电话外线及电话机叉头线用螺丝刀拧紧于接线盒上，注意不要短路。

注意事项：

- 1、每部话机与所配带的通话卡配套使用，不能混用。
- 2、本机只适用于双音频线路。
- 3、请勿乱插异物于插卡槽。
- 4、尽量避免在有卡时接电话。
- 5、禁用管理卡打电话，以免引起数据混乱。
- 6、通话卡应妥善保管，不得用力弯曲、磨损、弄脏、弄潮，否则会影响使用寿命。也不得在强电场的场所使用或存放。

7、本话机不能做为付费电话使用。

8、通话卡不能做现金发售。

使用条件：

环境湿度： -10 --+40

相对湿度： 10% - 95%

环境噪音： 60db (a)

技术指标：

工作频率： 300-3400hz

振铃声级： 音量高位 70db (a) 音量低位 55db (a)

双音频拨号： 低频群电平-9dbm ± 3db 高频群电平 -7dbm ± 3db

电平差2 ± 1 频差 1.5%

简单故障分析及排除：

1、无论插卡与否拨七位号码断线

在管理主菜单下，按住“3”键3秒钟进入分机设置操作，检查是否设为分机（内部分机状态默认拨7位断线），如果您的话机是直拨外线，按“删除”键，再按两下“确认”键清除分机即可。

2、无卡可打电话

在管理主菜单下，按“4”进入设置操作，输入“800”，再按“确认”键设成无卡不能打电话方式即可。

本机为直拨外线，而实际错设为分机状态。

3、摘机指示灯亮，话筒无声音

检查主机与电话手柄弹簧线是否接好。

4、话机摘机无反应且指示灯不亮

检查外线是否接好，有无短路或断路。

话机有故障。

5、计费不准

市话局或农话局等设置有问题。

各类电话费率及时长的设置混乱。

6、不认卡

通话卡与本机不兼容。

读卡槽被破坏。

ic卡损坏。

"供应光电卡话机"的品牌为卡尔，型号是HA979(4)TD(LCD)