

贝士德变频器FC160-0.75KW-T4

产品名称	贝士德变频器FC160-0.75KW-T4
公司名称	深圳鑫创大地机电有限公司
价格	850.00/台
规格参数	应用范围:通用 品牌:贝士德 产品系列:fc300
公司地址	中国 广东 深圳 宝安区 松岗街道松明大道156号801室
联系电话	86 0755 33182582 13787468966

产品详情

三相440v级

功率kw	适配电机功率kw	输入			输出		
		额定电流a	电压v	频率hz	额定电流a	电压v	频率hz
0.75	0.75	4.0	三相380v ± 15 %	50/60hz	2.7	三相0-380v	0-1000hz
1.5	1.5	6.3			4.2		
2.2	2.2	8.2			5.5		
3.0	3.0	12			8.0		
3.7	3.7	14.5			9.5		
5.5	5.5	19			13		
7.5	7.5	25			18		
11	11	33			24		
15	15	46			32		
18.5	18.5	52			38		

单相230v级

功率kw	适配电机功率kw	输入			输出		
		额定电流a	电压v	频率hz	额定电流a	电压v	频率hz
0.75	0.75	7.5	单相220v ± 15 %	50/60hz	5.0	三相0-220v	0-1000hz
1.5	1.5	11			7.0		
2.2	2.2	16			11		
3.0	3.0	22			15		
3.7	3.7	27			18		
5.5	5.5	36			25		
7.5	7.5	49			33		

11	11	73			49
15	15	96			65
18.5	18.5	111			75

fc300系列变频器的外形尺寸如下表：

型号	外形尺寸mm			安装尺寸mm		安装孔mm
	w	h	d	w1	h1	d
fc300-0.75t2	100	180	157	87.5	170	4.5
fc300-1.5t2						
fc300-0.75t4						
fc300-1.5t4						
fc300-2.2t4						
fc300-2.2t2	135	240	170	125	230	4.5
fc300-3.0t2						
fc300-3.0t4						
fc300-3.7t4						
fc300-5.5t4						
fc300-7.5t4	212	340	195	202	320	6.5
fc300-11t4						
fc300-15t4	267	422	225	250	405	6.5
fc300-18.5t4						

"供应贝士德变频器FC160-0.75KW-T4"的额定电压为三相AC380（V），输出电压调节方式是PWM控制，外型为塑壳，产品系列是FC300，直流电源性质为电压型，滤波器是内置滤波器，额定电流为2.7（A），电源相数是三相，应用范围为通用，营销方式是现货，适配电机功率为0.75（kW），型号是FC300-0.75KW-T4，供电电压为低压，品牌是贝士德，控制方式为V/F开环