

香港龙威 原厂 数显式 开关直流稳压电源 LW-3080KD 三年保修

产品名称	香港龙威 原厂 数显式 开关直流稳压电源 LW-3080KD 三年保修
公司名称	深圳龙威仪器仪表有限公司
价格	2070.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:龙威 型号:3080kd
公司地址	深圳市龙华新区龙华街道东环一路华松花园首层
联系电话	18122975263

产品详情

该电源采用先进pwm技术，实现电压、电流均可以从0-额定值连续可调。高精度基准稳

压源，合理线路设计，提供高精度输出能力。大功率igbt器件的应用，保证电源足功率，提

高电源长期满负载工作的稳定性。完善的保护功能，保护负载以及电源不被损坏。简单的操

作方式，以及多台电源可以直接串联，并联使用，扩大了电源的应用范围。

特点：

1. 高精度led数字显示，直观明了。
2. 12公分智能化的温控风扇，散热效果优良，有效延长风扇寿命，降低噪音。
3. 采用先进技术，有效减轻了电源的重量，方便电源移动。
4. 多种保护功能，可调式过压保护（ovp），限流保护（ocp），过温保护（otp），过功率保护（opp）。
5. 塑胶面板，更美观，提手设计，更方便携带。

应用领域：

1. 蓄电池充电。
2. 车载dvd，车载音响。
3. 产品老化，如电阻，电容，继电器，直流马达等。
4. 电解、电镀、pcb制造业。
5. 实验室，工厂，维修用电源。
6. 其它一切需要直流稳压电源的场合。

技术参数：

1. 输入电压：220v ± 10% @50hz ± 5hz

110v ± 10% @60hz ± 5hz

开关切换或单电压输入（一般情况下输入电压为220v ± 10% @50hz ± 5hz）

2. 输出电压：dc 0-额定值v（见表一）

3. 输出电流：dc 0-额定值a（见表一）

型号	输出电压	输出电流	显示	显示精度
lw1550kd	0-15v	0-50a	3位led显示	± 1% ± 1字
lw1560kd	0-15v	0-60a	3位led显示	± 1% ± 1字
lw3050kd	0-30v	0-50a	3位led显示	± 1% ± 1字
lw3060kd	0-30v	0-60a	3位led显示	± 1% ± 1字
lw3080kd	0-30v	0-80a	3位led显示	± 1% ± 1字
lw30100kd	0-30v	0-100a	3位led显示	± 1% ± 1字
lw6020kd	0-60v	0-20a	3位led显示	± 1% ± 1字
lw6030kd	0-60v	0-30a	3位led显示	± 1% ± 1字
lw6040kd	0-60v	0-40a	3位led显示	± 1% ± 1字
lw6050kd	0-60v	0-50a	3位led显示	± 1% ± 1字

4. 显示精度：

± 1% ± 1字（三位/三位半数字显示，电压分辨率0.1v，电流分辨率0.1a）

± 0.1% ± 1字（四位/四位半数字显示，电压分辨率0.01v，电流分辨率0.01a）

5. 开机延迟：3-5s关机延迟：1-10s（视负载而定）

6. 电压稳定度： 0.2%

7. 电流稳定度： 0.5%

8. 负载稳定度： 0.5%

9. 纹波及噪声： 1% (有效值)

10. 整机效率： 86% (满载情况下测试)

11. 工作环境： -10 - +40 相对湿度20%-90% (非凝结)

12. 存储环境： -20 - +80 相对湿度20%-80% (非凝结)

13. 耐压测试：输入-输出：1.5kvac/1分钟

输入-外壳：1.5kvac/1分钟

输出-外壳：500vac/1分钟

14. 接地电阻： < 20m

15. 外观尺寸：长365mm*宽260mm*高160mm (不包括突出部分)

16. 输出电压、电流可按客户要求定做。

保修服务：正常情况：龙威仪器公司所制造的每一台机器都提供整机壹个月包换三年免费保修服务（除个案机型另有约定）。保修期内：客户只需将所购机器：机型、出厂编号、出厂日期、客户地址电话、联系人告知本销售部，您只需协助客销售部人员了解问题即可，绝不收取相关零部件费，只收取来回运输费用。

保修期外：龙威仪器公司所制造的每一台机器都提供终身跟踪服务，如您所购机台保修期外发生故障，请致电销售部，将机台型号、出厂编号出厂日期、客户地址、电话、联系人告知销售部，您将获得本公司专业的服务，维修费也仅为来往贵公司之运输费和零部件费！温馨小贴士：您在报修前请将机器故障原由尽可能表述准确无误，如有必要可找到机台使用说明书，找到说明书内[故障排除]，参照说明看是否可以排除；如未能解决问题，请根据说明书上之客服部电话致电客户服务部，寻求专业咨询；如尚不能决解问题，对应机台部件告知机台故障处，以便客户部有针对地带上相关零部件前往贵司服务

龙威仪器公司在批量制造机台时就将关键零部件留有备品，相关机台之机械图、电路图都经档案室妥善保管，无论您是三年前还是五年前向龙威仪器公司购买的机台都将获得最为专业的服务！

"香港龙威 原厂直销 数显式 开关直流稳压电源 LW-3080KD 三年保修"的型号为3080KD，输入电压是220V/110V，输出电压为30V，品牌是龙威，产品认证为CCC，加工定制是是，输出功率为2400W