

供应 多功能12V 3A电源箱 门禁专用电源箱 带遥控监控电源箱

产品名称	供应 多功能12V 3A电源箱 门禁专用电源箱 带遥控监控电源箱
公司名称	义乌市拜李贸易有限公司
价格	40.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:acwei/艾驰威 型号:acw-001
公司地址	浙江省义乌市江东街道下朱村C区14幢1单元201室
联系电话	86-4009986086 18006543951

产品详情

12v/3a电源使用说明书

基本介绍：本电源箱采用高档电子元器件，运用国际先进工艺制造技术流程，品质绝对稳定可靠。适用范围：本电源箱适用于楼宇对讲，各种出入口门禁器，特别适用于驱动各种类型电锁。本电源箱不能放电池，没有电池接口。直接由变压器通过线路板控制供电。功能特点：交流输入：220v/50hz，直流输出：稳压dc12v，稳压电流等于或小于1安，标准输出电流3a；直接控制电锁，可减少门禁器的负荷，抗干扰，节省工程布线，减少故障隐患；设no/nc（常开/常闭）功能，可控制各种类型电锁；设延时电路，开锁时间可在0-15秒内任意调节；自动保护功能，当电路造成短路等意外情况发生时，电源将会暂时断开或烧保险管；遥控功能，可插遥控模块（需另购），利用遥控器远程开门。（遥控距离开阔地无干扰达80米）

电源箱外观尺寸：182（宽）*80（高）*72（厚）mm

连线说明：

1-3：no-com，常开无电源输出，触发输出dc12v，1为正，3为负。

2-3：nc-com，常闭输出dc12v，触发断电，2为正，3为负。

4-5：稳压输出直流dc12v，4为正，5为负。

5-6：开门按钮连接端，可接开关量输出（继电器输出）

6：低电平信号输出，连接门禁器的信号线。

7：高电平信号输出，对正极开锁。

8-9：楼宇对讲主机锁输出线。

注意：按电控锁时必须把延时调到0秒，以防止烧坏电控锁线圈

包装：40个/件，每个电源箱都有独立包装盒,每个电源箱1.5kg;该电源箱外壳为白色/黑色。

"厂家供应 多功能12V 3A电源箱 门禁专用电源箱 带遥控监控电源箱"的频率范围为50（HZ），型号是AC W-001，输入电压为220（V），输出电流是3（A），输出电压为12（V），品牌是ACWEI/艾驰威，产品认证为无，加工定制是是，输出功率为36（W）