

## 3W RGB驱动 多变/渐变内置电源 带同步 LED驱动电源

产品名称	3W RGB驱动 多变/渐变内置电源 带同步 LED驱动电源
公司名称	深圳市科普尚电子科技有限公司
价格	9.00/个
规格参数	品牌:kopsha 型号:3wrgb驱动电源 类型:led内置驱动
公司地址	深圳市龙华新区观澜街道南大富社区大布头路30 2号C栋6楼左
联系电话	18925853386

## 产品详情

详细电性参数：

序号	项目	规格	备注
1	输入电源电压	ac:85 ~ 265v/50 ~ 60hz	全电压工作范围【适用全球】
2	ac输入电流	0.01a ± 5%	
3	输出驱动功率	3w	推荐用3w
4	电源输出方式	恒流/自适应电压	电流恒流输出，电压根据灯珠自
5	输出电压范围	dc 2 ~ 5v	实际电压随led串接数量确定。
6	设定恒流电流	240 ~ 260ma/280 ~ 300ma	可按客户要求设定
7	恒流精度	< ± 3%	典型值< ± 2%
8	纹波电压	<5%	
9	输入输出隔离	隔离	
10	led串并方式	rgb × 1	rgb三路独立 多变/跳变模式
11	转换效率	70%	典型值在68% ~ 72%之间
12	功率因数pf	0.6	
13	输出保护	短路保护，开路限压保护，隔离保护。	
14	质量控制	全检/全老化	产品全检、全老化4h以上
15	外部尺寸	40 × 28 × 23mm	长 × 宽 × 高
16	外引线长	l=50 ~ 100mm	可按客户要求订制
17	认证标准	ce	可根据客户要求认证
18	安全标准	gb4943,ul60950,en60950	符合国标
19	工作温度	-25 ~ +55	
20	储运温度	-40 ~ +80	

本公司可根据客户要求开发各类led驱动、电子电器产品、pcb线路板设计、方案设计、单片机开发。

因为专业，所以敢担当，专业的服务，让客户更省心，让我们的服务更完善。

"3W RGB驱动 多变/渐变内置电源 带同步 LED驱动电源 正品"的功率为3，电压是85~265，输入电压为85-265（V），输出电压是2-5（V），输出功率为3（W），类型是LED内置驱动，工作效率为70%（%），型号是3WRGB驱动电源，晶体管连接方式为全桥式，品牌是KOPSHA，质保为2年，调制方式是脉冲宽度调制(PWM)式