

DC-CM-01/02转速传感器测速探头

产品名称	DC-CM-01/02转速传感器测速探头
公司名称	上海航振仪器仪表有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:航振 型号:DC-CM-01/02 产地:江苏苏州
公司地址	上海市闵行区沧源工业区剑川路951号
联系电话	021-51079279 13370078068

产品详情

产品介绍：

航振仪器仪表制造（昆山）有限公司的DC-CM-01/02转速传感器测速探头有源单路(双路)磁敏转速传感器为有源传感器，采用进口磁敏元件，具有频响宽、稳定性好、抗干扰能力强等特点。在测量普通正转时只需选用DC-CM-01型传感器；选用DC-CM-02传感器配合反转速表既能测量转速值，又能测量反转速。由于传感器外壳采用不锈钢材料制做，传感器坚固耐用，主要应用于测试环境较差、振动剧烈（如：发动机等）。用于测量转速、周期、速度。由普林斯顿磁敏电阻作感应元件，是一种新型的转速传感器。核心部件均采用美国进口磁敏电阻作为检测的元件，再经过全新的信号处理电路令噪声降低,功能更完善。通过与其它类型齿转速传感器的输出波形对比，所测到转速的误差极小以及线性特性具有很好的*性.它的感应对象为磁性材料或导磁材料，如磁钢、铁和电工钢等。

技术参数：

- 01．测量范围：0~10KHz
- 02．工作电源：DC12V（10~18V）
- 03．输出电压：高电平:近似电源；低电平: 0.7V
- 04．齿轮材料：钢铁或其它导磁材料
- 05．齿轮厚度： 8mm
- 06．安装螺纹：M16×1或其它规格
- 07．使用温度：-10~70（普通导线），-10~85（高温导线）

08 . 输出波形 : 方波

09 . 输出方式 : PNP输出

10 . 安装间隙 : 0.5 ~ 2mm

11 . 保护方式 : 反极性、短路

安装位置 : 垂直或者水平安装于被测振动点上 , 以变送器底部M8X1螺钉固定。