

常安SBW补偿稳压器 常安

产品名称	常安SBW补偿稳压器 常安
公司名称	南京常安自动化设备有限公司
价格	13706.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:常安 型号:sbw
公司地址	南京市雨花台区长虹路443号10幢二层
联系电话	86 025 52470718 13405873555

产品详情

23年专业品质 值得信任 中国驰名商标

产品概述 sbw系列三相全自动补偿式电力稳压器，是我公司引进吸收西欧先进技术，同时结合我国国情，为稳定交流电压而设计。当外界的供电网络电压波动或负载变化而造成电压波动时，能自动保持输出电压的稳定。

产品特点 本系列产品与其它型式稳压器相比具有容量大、效率高、无波形畸变、电压调节平稳等优点，适用负载广泛，能承受瞬时超载，可长期连续工作，手动/自动切换，设有过压保护、缺相、相序保护及机械故障自动保护，本机体积小，重量轻，使用安装方便，运行可靠等优点。(分数显、仪表指示两类)

使用范围 该系列稳压器已被广泛运用于工矿企业、印刷、机床、邮电、铁路、建筑工地、学校、医院、宾馆、国防、科研等部门的电子计算机、精密机床、精密仪器、实验装置、电梯及生产流水线一切需要电压稳定的场所。

技术参数 输入电压 三相四线相电压176v-264v相电压,线电压304v-456v 输出电压 三相380v (可定制390v 400v) 输出精度 1~5 % (可调) 频率 50hz/60hz 效率 98 % (功率等级50kva以上) 响应速度 1.5s 环境温度 -10 ~+ 40 绝缘电阻 5m 过载能力 二倍额定电流,维持一分钟 波形失真 无附加波形失真 保护功能 过压、欠压、过流、缺相、相序、旁路

安装使用与维护

1、使用须知

- (1) 在投入运行前了解使用条件和使用方法；
- (2) 负载电流不超过规定输出电流值；

(3) 输入电压在允许范围时,若输出电压不稳定,应进行检查排除故障后再使用;

(4) 当输入电压超过范围时,引起输出电压的改变;若超过的范围较大时,本机器将自动保护而无电压输出,起到保护用电器和机器本身的作用,若用户须继续用电时,可启动市电按钮,此时稳压器输出市电而本身不工作;

(5) 在正常使用条件下,稳压器为负载时能长期连续运行;

2、故障分析与排除:

(1) 输出电压大幅度偏离稳压器:

手动、自动转换开关不在自动位置;应置于自动位置;输入电压超出稳压范围;碳刷接触不良或者不在滑道上滑动,应给予调整;

(2) 输出电压微小偏离稳压器,应调节控制上稳压电位器;

(3) 输出电压振荡;电网电压瞬间波动大,或负载频率变化;

(4) 不属故障范围有:

接通电源不能启动:缺相或无零线;空载时输出正常,满载时输出电压下降;输入线路太长,载而太小;

3、维护:

使用环境不同维护周期亦不同,通常三个月最长半年应维护一次,维护内容包括:

(1) 清扫稳压器各部件的灰尘与污垢,特别是碳刷、滑道、刷架、导轨及变速机构,必须用

“四氯化碳”与棉布擦净;

(2) 调换已磨损或损坏的碳刷;

(3) 修复或调换有故障的元器件;

(4) 每运行2-3个月,应调整链条的松紧程度。

使用注意事项该系列稳压器应在室内使用,正常使用条件为:1,环境温度: - 15 ~ + 45 ;2,海拔高度不超过1000m;3,相对湿度: 90%;4,安装场所应无严重影响稳压器绝缘的气体,蒸汽,化学沉积,灰尘,污垢及其他爆炸性和侵蚀性介质;安装场所应无严重振动或颠簸凡不符合上述规定的特殊使用条件,应由使用单位和我厂协商确定。 备注

订货时应说明:型号、容量、稳压精度、输入电压范围、输出电压;

相电压 $220\text{v} \pm 30\%$ 、线电压 $380\text{v} \pm 30\%$ (订货时需说明)。特殊要求可按用户要求设计生产;

质量保证：我们承诺提供1年品质保证。只要您按照产品使用要求正常使用，1年内出现品质问题，我们都可以为您换新或免费维修。（产品资料中如有说明，以产品说明为准。）7天无条件退换货：自快递到货日起7天内，如您对产品不满意，不喜欢都可以要求退换货。——产品质量问题，来回运费我们承担。由于您选购错误，来回运费由您承担。——产品以不影响二次销售为原则。如破坏或产品包装、零件丢失，请恕我们不能再接受退换货要求。——产品型号规格有限，更多的产品资料请联系本店客服，我们为您提供电脑实时报价和货期。

——所有产品实物拍摄,原装正品(进口/国内)请放心购买。

——售后服务可提供以上产品的售后技术支持、维修，本公司产品价格在市场上具有绝对的优势，具有完善的售后服务机制。

品质保证：已经通过iso9001质量体系认证;is014000;is018000等体系认证。商铺内所售产品全部通过国家“ccc”认证我们为中通快递大客户，默认发中通。如果别的快递运费需另议

可按客户需求：发快递；发托运；发德班、新邦等物流。

厂家库存大量现货欢迎选购,我们不是最好,但会努力做得更好!

为保障您的购物安全，请使用支付宝交易或者使用保障合同。

"供应常安SBW补偿稳压器(图)"的加工定制为是，品牌是常安，型号为SBW，额定电压是380（V），额定频率为50（hz），介电强度是380（V），整机功耗为100（W），产品认证是CCC